


hager

Hager Tehalit
Larenweg 36
Postbus 708
5201 AS 's-Hertogenbosch


Tel (073) 642 85 84
Fax (073) 642 79 46

info@hager.nl
www.hager.nl




hager group

hager



hager group

Nieuwe generatie in verdeeltechniek



Verdeelsystemen



Modulaire
componenten

QuickConnect

Een nieuwe generatie in verdeeltechniek

- 1.1 VISION groepenverdeler
- T 1.1 Technische pagina's VISION
- 2.1 Modulaire componenten
- T 2.1 Technische pagina's componenten



Vernieuwingen in de vertrouwde VISION groepenverdeler

In 1994 werd de VISION groepenverdeler geïntroduceerd in Nederland. Sindsdien heeft deze verdeler een aantal innovaties doorgemaakt. Zo werd de kleur iets donkerder, de CombiKit werd geïntroduceerd en de aanrakingsveiligheid werd vergroot. Nu krijgt de VISION verdeler een nieuwe dimensie met de Quick Connect veerklemtechniek.

De VISION verdeler is uitgevoerd in RAL7035. In dezelfde kleur als de componenten geeft dit het complete systeem een elegant en rustig uiterlijk in de meterkast. Snelheid en gemak voor de installateur liggen ten grondslag aan de produktinnovaties van Hager. Eén van de resultaten hiervan is de CombiKit. De CombiKit is een volledig geassembleerde combinatie van 1 aardlekschakelaar met 1 tot 4 automaten. De componenten worden verbonden met de zeer compacte doorverbindingssrail KB4FN. U realiseert hiermee zeer snel op klantenwens een nieuwe verdeler of een uitbreiding. Het coderingssysteem van de VISION verdeler bestaat uit een kunststof strip, waar een nette geprinte strook ingeschoven kan worden (programma Semiolog gratis te downloaden op www.hager.nl).

Service
Op www.hager.nl vindt u diverse faciliteiten voor bestelgemak en installatietips. Via 'uw persoonlijke pagina' kunt u onder andere de prijslijst en catalogus downloaden. Voor de consument is een speciaal boekje bij elke VISION verdeler gevoegd. Dit boekje bevat een consumentge-

richte verklaring van de werking van de groepenverdeler. Tevens worden allerlei uitbreidingsmogelijkheden gepresenteerd. U kunt uw bedrijfssticker op het boekje plakken, zodat de consument weet waar hij terecht kan voor eventuele uitbreidingswensen. Met een handig zelfklevend stripje wordt het boekje aan de zijkant van de groepenverdeler bevestigd, zodat het nooit kwijt raakt. Dit boekje wordt standaard meegeleverd bij elke VISION verdeler.

Op www.hager.nl/consument vindt de klant nog meer consumentgerichte informatie en tips om veilig om te gaan met de installatie.



- Uw voordelen:**
- Mooie woningbouwverdeler met goede uitbreidingsmogelijkheden
 - CombiKit voor gemakkelijk installeren
 - Extra service en uitleg voor de consument



Ongeacht iemands woonwensen; met de VISION groepenverdeler levert u een klantgerichte installatie af.



De grote diversiteit binnen het programma van Hager Tehalit biedt u een oplossing voor elk project.



Quick Connect veerklemtechniek in de VISION verdeler


Met de introductie van de nieuwe range modulaire componenten ondergaat de succesvolle groepenverdeler VISION ook een aantal ingrijpende wijzigingen. De veerklemtechniek die Hager toepast op installatie-automaten biedt met name in de woningbouw zeer grote voordelen voor de installateur. Hager Tehalit heeft daarom besloten om VISION groepenverdelers standaard uit te rusten met deze tijdsbesparende en kwaliteitsverhogende techniek.

De zogeheten Quick Connect automaten hebben een **code-ringsmogelijkheid** op het moderne en overzichtelijk ontworpen front. Daarnaast is aan de onderzijde de metalen clip vervangen door een veilige kunststof clip die het tevens mogelijk maakt om de installatie-automaat te plaatsen of uit te wisselen zonder de kamrail te demonteren. Hager noemt dit '**Removability**'. Door deze techniek op alle nieuwe installatie-automaten toe te passen kan met één type automaat de behoefte afgedekt worden. Dus géén speciale automaat voor de groepenverdeler!

Door toepassing van de Quick Connect automaten in VISION was het tevens noodzakelijk om de aardrail uit te voeren in veerklem technologie. Dit resulteerde in een nieuw ontwerp voor het **buisinvoerstuk: VKS70T**. Tevens een mooie mogelijkheid om een aantal produktvoordelen toe te voegen naast de integratie van de 18-polige veerklem. Elke buisinvoer is nu geschikt voor 16 en 19 mm buizen.

De invoer opening kan op eenvoudige wijze uitgeslagen worden en de 4 mm vertinde blanco hoofdaarddraad kan, veilig en snel, direct op de aardrail ingestoken worden. Het is ook mogelijk om optioneel de vertrouwde externe aardaansluiting aan te brengen. Standaard wordt het vernieuwde buisinvoerstuk geleverd met een invoerstuk voor 8 buizen 16/19 mm doorsnede. Optioneel kan een tweede rij geplaatst worden zodat maximaal 16 buizen met een doorsnede van 16/19 mm geplaatst kunnen worden.

Met de komst van de **nieuwe druk NEN1010** is een hoofdschakelaar verplicht geworden in een woningbouwverdeler. Hager speelt hier op in door alle geassembleerde VISION groepenverdelers **standaard** met een **hoofdschakelaar** uit te voeren. De hoofdschakelaar wordt in nagenoeg alle typen ingepast in de één of twee rijige behuizing. Dus geen aparte hoofdschakelaar verdeler! Dit bespaart plaats en geld.



Insteken van een 2,5 mm schroevendraaier is voldoende om de draad uit te kunnen nemen.



Removability op de nieuwe Hager automaten: zonder demonteren van de kamrail kan een automaat bijgeplaatst of omgewisseld worden.



Door de veilige kunststof clip naar beneden te schuiven neemt u de automaat uit.

Nieuwe range componenten met uitstekende functionaliteit

Een groot deel van de modulaire componenten is vervangen door produkten met een nieuw design en nieuwe features zoals Quick Connect, Removability, Quick Busbar, Frontlabelling en Padlock. Met de innovatie van deze produkten is ook het pakket aan toebehoren aangepast. Om een helder beeld te krijgen van de mogelijkheden worden de features hieronder eerst uitgelegd.

Mooi design

Het front van de componenten hebben een ander aanzien gekregen. De bedieningshandel is lichter van kleur. Het front heeft een ronde vorm gekregen die meeloopt in de schakelrichting. Achter een lichtblauw transparant kapje kan een eigen label geplaatst worden. Passende stroken voor een rij automaten maakt u via het gratis te downloaden programma Semiolog (op www.hager.nl).



Quick Connect: snel en goed

De naam Quick Connect staat voor snelle verbinding. Door de veerklemtechnologie is de verbinding niet alleen snel maar tevens zeer betrouwbaar en onderhoudsvrij. De Quick Connect veerklemmen zijn geïntegreerd in installatie-automaten en impulsrelais. De Europese regelgeving staat echter niet toe dat deze techniek op installatie-automaten met een hogere nominale stroom dan 16A wordt toegepast. De veerklemmen zijn geschikt voor massieve en soepele draad met een doorsnede van 1,5 – 4 mm². Een massieve draad kan zonder gebruik van gereedschap ingestoken worden wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert. Per pool kunnen altijd twee draden onafhankelijk van elkaar aangesloten worden. Vanwege de constructie zijn er twee verschillende uitvoeringsvormen te onderscheiden.

De “1 moduul brede fase/nul” installatie-automaten hebben een schuin naar voren gerichte veerklem die daardoor vooral in de woningbouw zeer geschikt is. Om een soepele draad in te brengen of de draad eruit te nemen dient een schroevendraaier met een breedte van 2,5 mm in de vierkante opening gestoken te worden. Bij de “1 pool per module” automaten is de insteekopening in de normale positie gehouden, dit biedt voordelen voor de paneelbouwer. De veerklem kan geopend worden door met een balpen of kleine schroevendraaier de donkergrijze knop in te drukken.

Removability: handig

Als extra voordeel hebben alle nieuwe modulaire componenten een veilige kunststof bevestigingsclip voor plaatsing op de DIN rail. De constructie van de clip maakt het mogelijk om een component zonder demontage van de doorverbindingrail bij te plaatsen of uit te wisselen; ofwel: Removability. De clip is eenvoudig te bedienen. Door de clip naar beneden te drukken en tegelijkertijd uit te schuiven kan het component van de DIN rail verwijderd worden. Een extra eindgroep kan nu in een handomdraai gerealiseerd worden met een standaard type installatie-automaat die past in elk type verdeler. Dus géén speciale componenten voor woningbouwverdelers.



Quick Busbar: zeker

De voedende zijde van een rij installatie-automaten en/of aardlekschakelaars wordt vaak doorverbonden met een spanningsrail. Om deze handeling te vereenvoudigen heeft Hager een zogeheten Quick Busbar aansluiting ontworpen. De doorverbindingrail wordt hierbij in een veerklem gedrukt waardoor direct een gegarandeerd goede verbinding ontstaat.




Tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering zijn het gevolg. De kooiklem kan geheel onafhankelijk benut worden voor het aansluiten van de voedende bedrading. Om de kooiklem dicht te schroeven dient het kunststof lipje boven de schroefkop verwijderd te worden, dit is tevens een indicatie voor de monteur dat deze schroeven wel aangedraaid moeten worden. Op deze wijze blijft de installatie overzichtelijk en bedrijfszeker.

Voor een goede aansluiting van de rail op het component is het profiel van de doorverbindingrail gewijzigd. De kunststof isolatie haakt bij het indrukken van de rail vast aan het component waardoor een mechanisch spanningsvrije constructie verkregen wordt. De doorverbindingrail kan gedemonteerd worden door de isolatie in te drukken en de rail met gepaste kracht uit de veerklem te trekken.



Padlock: veilig


Met hulpstuk MZN175 kunnen alle nieuwe componenten met een hangslot S014 “Padlock” in de nulstand vergrendeld worden. Dit is vooral belangrijk als er gewerkt wordt aan de installatie. Door de handels van installatie-automaten, aardlekschakelaars en aardlekautomaten hetzelfde uit te voeren is het mogelijk met één hulpstuk de veiligheid te waarborgen. Uniforme accessoires voor de hele range garanderen veilig werken.



Een nieuwe range componenten met opvallende eigenschappen die het installeren een stuk makkelijker maken. Test zelf het gemak en de tijdsbesparing.

VISION groepenverdeler

1.2	Opbouw VISION verdeler
1.4	Typebepaling
1.8	Opties met componenten en uitbreidingssets
1.10	Krachtuitbreiding, ledige verdelers en onderdelen
1.12	Onderdelen en componenten
T1.1	Technische pagina's



Verdeelsystemen

QuickConnect 

Behuizingonderdelen VISION

De VISION verdeler in de kleur RAL7035 bestaat uit;

- 1
- Onderbak met 3 montagegaten en wandbevestigingsschroeven (220x220 of 330x220 mm)
- 2
- Kunststof montageframe 1 of 2 rijen met klikbevestiging, extra versteviging en opname voor 5 stuks afgeschermd klemmen ieder geschikt voor 4 aansluitingen,
- 3
- Afdekkap met modulenraster (220x220 of 330x220) met 4 onverliesbare kruiskopschroeven JU011,
- Coderingstrookhouder JU398 (1 of 2 stuks) met 1 of 2 blanco coderingstroken
- Afdekstrook VZ415 met voorstanzing per 0,5 module

VKS70T buisvoerstuk bovenzijde bestaat uit;

- VKS80T
- Een bodemdeel
- VKS71T
- Buisinzetstuk voor 8 installatiebuizen 16/19 mm. Een tweede rij is mogelijk
- VKS83T
- Een brugstuk t.b.v. 18-polige aardrail
- KN18E
- Een 18-polige aardrail met veerklemtechniek (1rij - 14-polig)
- VKS82T
- Een afdekkap met afbreekstuk voor 2 rijen buizen
- VKS81T
- De optie 8-voudige buisklem voor montage van buizen op de wand, stapelbaar tot 16 buizen



- Voor de 4 uitsparingen aan de zijkant zijn de volgende opties mogelijk;
- VKS72T
- Doorverbindingstuk voor het koppelen met naastliggende verdeler. Set inclusief clip achterzijde
- VK74T
- Zij-invoerstuk, gesloten uitvoering (standaard meegeleverd)
- VK75T
- Zij-invoerstuk, buisvoer 16 mm
- VK76T
- Zij-invoerstuk, buisvoer 19 mm
- VK84T
- Zij-invoerstuk t.b.v. M25 wartel met lange schacht + moer
- VK85T
- Zij-uitvoerstuk met secundaire klem en draad beltransformator

- De onderzijde is standaard zonder invoerstuk.
- De volgende opties zijn mogelijk;
- VKS73T
- Doorverbindingstuk voor het koppelen aan boven- en onderzijde, set inclusief clip achterzijde
- VK77T
- Invoerstuk, gesloten uitvoering met voorstanzing 6 buizen
- VK78T
- Invoerstuk, buisvoer 1 x 19 / 26 mm
- VK79T
- Invoerstuk, voorzien van voorstanzing 3 x Pg21 / Pg29

Artikelcodering

Alle samengestelde VISION verdelers met QC veerklemtechniek hebben standaard een hoofdschakelaar en zijn te herkennen aan het artikelnummer dat begint met VKS... Vervolgens komen er 2 (of 3) cijfers, die het aantal eindgroepen aangeven. Het eerste cijfer is het aantal eindgroepen, dat achter de eerste aardlekschakelaar aangesloten is of het aantal aardlekautomaten (HACO) in de eerste rij.

Het tweede cijfer geeft het aantal eindgroepen weer, dat achter de tweede aardlekschakelaar aangesloten is of het aantal aardlekautomaten (HACO) in de tweede rij. Bij 7 typen verdelers is het mogelijk een derde cijfer te plaatsen. Dit geeft het aantal eindgroepen achter de derde aardlekschakelaar aan of het aantal directe groepen. In deze verdelers is het mogelijk om tot maximaal 12 eindgroepen uit te breiden. Achter de 2 (of 3) cijfers staat een letter die het type verdeler aangeeft b.v. **VKS32E**.

Tabel verklaring artikelcodering

VISION	Aantal eindgroepen..	Aantal eindgroepen..	Aantal eindgroepen..	VKS type	Behuizing/FASE	Voorbeeld	Opmerkingen
VKS	..achter aardleksch. 2p/30mA	..aardlekautomaten HACO	..direct	A	1 rij - 1 fase	VKS201A	incl. hoofdsch. links
VKS	..achter 1° aardleksch. 2p/30mA	..achter 2° aardleksch. 2p/30mA	-	B	1 rij - 1 fase	VKS22B	incl. hoofdsch. links
VKS	..achter aardleksch. 2p/30mA	..aardlekautomaten HACO 2° rij	..direct	D	2 rijen - 1 fase	VKS320D	incl. hoofdsch. links onderin
VKS	..achter 1° aardleksch. 2p/30mA	..achter 2° aardleksch. 2p/30mA	-	E	2 rijen - 1 fase	VKS32E	incl. hoofdsch. links onderin
VKS	..achter 1° aardleksch. 2p/30mA	..achter 2° aardleksch. 2p/30mA	..achter 3° aardleksch. 2p/30mA	E	2 rijen - 1 fase	VKS32E	incl. hoofdsch. links onderin
VKS	..aardlekautomaten HACO 1° rij	..aardlekautomaten HACO 2° rij	-	G	2 rijen - 1 fase	VKS54G	incl. hoofdsch. links onderin
VKS	..achter aardleksch. 4p/30mA	..aardlekautomaten HACO 2° rij	..direct	K	2 rijen - 3 fase	VKS301K	incl. hoofdsch. links onderin
VKS	..achter 1° aardleksch. 4p/30mA	..achter 2° aardleksch. 4p/30mA	-	L	2 rijen - 3 fase	VKS33L	incl. hoofdsch. links onderin
VKS	..achter 1° aardleksch. 2p/30mA	..achter 2° aardleksch. 2p/30mA	..achter 3° aardleksch. 2p/30mA	L	2 rijen - 3 fase	VKS432L	incl. hoofdsch. links onderin
VKS	..aardlekautomaten HACO 1° rij	..aardlekautomaten HACO 2° rij	-	P	2 rijen - 3 fase	VKS43P	incl. hoofdsch. links onderin
VKS	..achter 1° aardleksch. 4p/30mA	..achter 2° aardleksch. 4p/30mA	-	M	3 rijen - 3 fase	VKS44M	incl. hoofdsch. links onderin
VKS	..achter 1° aardleksch. 2p/30mA	..achter 2° aardleksch. 2p/30mA	..achter 3° aardleksch. 2p/30mA	M	3 rijen - 3 fase	VKS443M	incl. hoofdsch. links onderin
VKS	..aardlekautomaten HACO 1° rij	..aardlekautomaten HACO 2° rij	-	R	3 rijen - 3 fase	VKS65M	incl. hoofdsch. links onderin
VKS	..achter aardleksch. 4p/30mA	..aardlekautomaten HACO 2° rij	..direct	U	2 rijen - 3 fase	VKS200U-K	uitbreidingsverdeler t.b.v. VKS..L

Op de volgende 4 pagina's worden de types toegelicht.

Voorbeeld:

De verdeler VKS32E heeft een behuizing met 2 rijen (330x220 mm) en is geschikt voor 1-fase aansluiting. De verdeler is uitgevoerd met 2 aardlekschakelaars 2 polig 30 mA,

achter de eerste aardlekschakelaar zijn 3 automaten MKS516 (16 A, B-kar.) aangesloten. Achter de tweede aardlekschakelaar zijn 2 automaten MKS516 aangesloten.

Opties

De hierboven genoemde basisverdelers zijn uit te breiden met een aantal opties. De artikelcode wordt dan uitgebreid met een liggend streepje met daarachter de letter van de gewenste optie b.v. VKS32E-T.

Als er meerdere opties gewenst zijn kunnen de desbetreffende letters in alfabetische volgorde achter het scheidingsteken geplaatst worden b.v. VKS32E-TW.

Tabel overzicht opties

Letter	Omschrijving	Type	Voorbeeld
A	= Aardlekautomaat	ADA916G	VKS44E-A
C	= Krachtgroep C-kar. achter aardlekschakelaar	MCS616E	VKS32L-C
D	= Krachtgroep direct	MBS616E	VKS44L-D
F	= Fornuisgroep	MKS599	VKS22E-F
G	= Direct eindgroep 1 fase	MKS516	VKS43G-G
K	= Krachtgroep B-kar. achter aardlekschakelaar	MBS616E	VKS301K-K
T	= Beltransformator	STN002	VKS22E-T
W	= Contactdoos met randaarde	SN016	VKS311D-W

Met de komst van de nieuwe NEN1010 wordt een hoofdschakelaar verplicht in elke woningbouwverdeler. In de VISION VKS-types is standaard een hoofdschakelaar ingebouwd.


Op de volgende 4 pagina's worden de types toegelicht.

Een groepenverdeler met artikelcode VKS32E-TW heeft als basis de VKS32E verdeler en als toegevoegde opties (TW), een beltransformator (T) en een contactdoos (W). Op deze manier zijn er talloze combinaties mogelijk.

Groepenverdeler VISION 1 fase - typebepaling

Standaardtype	Tekening	Omschrijving	Voorbeeld
---------------	----------	--------------	-----------

A




1 rij
1 fase
Hoofdschakelaar 2p 40A
ALS 30mA 2p + groepen
HACO's
Directe groepen

VKS301A

- uitvoeringsvorm
- aantal directe groepen
- aantal HACO's
- aantal gr. achter 1^e ALS

B




1 rij
1 fase
Hoofdschakelaar 2p 40A
ALS 30mA 2p + groepen
ALS 30mA 2p + groepen

VKS22B

- uitvoeringsvorm
- aantal gr. achter 2^e ALS
- aantal gr. achter 1^e ALS

D




2 rijen
1 fase
Hoofdschakelaar 2p 40A
ALS 30mA 2p + groepen
HACO's
Directe groepen


VKS310D

- uitvoeringsvorm
- aantal directe groepen
- aantal HACO's
- aantal gr. achter 1^e ALS

Groepenverdeler VISION 1 fase - typebepaling

Standaardtype	Tekening	Omschrijving	Voorbeeld
---------------	----------	--------------	-----------

E




2 rijen
1 fase
Hoofdschakelaar 2p 40A
ALS 30mA 2p + groepen
ALS 30mA 2p + groepen

VKS22E-T

- beltrafo 8V/1A
- uitvoeringsvorm
- aantal gr. achter 2^e ALS
- aantal gr. achter 1^e ALS

Of

E




2 rijen
1 fase
Hoofdschakelaar 2p 40A
ALS 30mA 2p + groepen
ALS 30mA 2p + groepen
ALS 30mA 2p + groepen

VKS323E-FT

- beltrafo 8V/1A
- fornuisgroep
- uitvoeringsvorm
- aantal gr. achter 3^e ALS
- aantal gr. achter 2^e ALS
- aantal gr. achter 1^e ALS

G



2 rijen
1 fase
Hoofdschakelaar 2p 40A
HACO's 1^e rij
HACO's 2^e rij


VKS44G

- uitvoeringsvorm
- HACO's 2^e rij
- HACO's 1^e rij

Groepenverdeler VISION 3 fase - typebepaling

Standaardtype	Tekening	Omschrijving	Voorbeeld
---------------	----------	--------------	-----------

K




2 rijen
3 fase
Hoofdschakelaar 4p 40A
ALS 30mA 4p + groepen
HACO's
Directe groepen

VKS321K

- uitvoeringsvorm
- aantal dir. groepen
- aantal HACO's
- aantal gr. achter 1^e ALS

L




2 rijen
3 fase
Hoofdschakelaar 4p 40A
1^e ALS 30mA 4p + groepen
2^e ALS 30mA 4p + groepen

VKS33L

- uitvoeringsvorm
- aantal gr. achter 2^e ALS
- aantal gr. achter 1^e ALS

Of

L



2 rijen
3 fase
Hoofdschakelaar 4p 40A
1^e ALS 30mA 2p + groepen
2^e ALS 30mA 2p + groepen
3^e ALS 30mA 2p + groepen


VK323L-F

- fornuisgroep
- uitvoeringsvorm
- aantal gr. achter 3^e ALS
- aantal gr. achter 2^e ALS
- aantal gr. achter 1^e ALS

Groepenverdeler VISION 3 fase - typebepaling

Standaardtype	Tekening	Omschrijving	Voorbeeld
---------------	----------	--------------	-----------

M




3 rijen
3 fase
Hoofdschakelaar 4p 40A
1^e ALS 30mA 4p + groepen
2^e ALS 300mA 4p + groepen

VKS43M-KT

- beltrafo 8V/1A
- krachtgroep achter ALS
- uitvoeringsvorm
- aantal gr. achter 2^e ALS 30mA
- aantal gr. achter 1^e ALS 30mA

P




2 rijen
3 fase
Hoofdschakelaar 4p 40A
1^e rij HACO's
2^e rij HACO's

VKS44P

- uitvoeringsvorm
- aantal HACO's rij onder
- aantal HACO's rij boven

R



3 rijen
3 fase
Hoofdschakelaar 4p 40A
1^e rij HACO's
2^e rij HACO's

VKS65R

- uitvoeringsvorm
- aantal HACO's rij onder
- aantal HACO's rij boven

Opties met componenten



Door plaatsing van een letter achter het scheidingsteken voegt u een optie toe. Meerdere opties per verdeler zijn mogelijk.

Bijvoorbeeld:


- VKS22E-T = basisverdeler met beltrafo
- VKS32L-W = basisverdeler met contactdoos

Hieronder wordt een overzicht van de diverse opties gegeven:

	Omschrijving	Uitvoering		Modulen (17,5 mm)	Toevoeging achter best.nr
	Aardlekautomaat HACO ADA916G B-karakteristiek 6 kA Klasse A, 30 mA	1p+N	16 A	2	A
	Krachtgroep 3-fase MCS616E C-karakteristiek 6 kA aansluiting achter aardlekschakelaar <i>QuickConnect</i> <i>QuickBusbar</i>	3p+N	16 A	4	C
	Krachtgroep 3-fase MBS616E B-karakteristiek 6 kA directe aansluiting <i>QuickConnect</i> <i>QuickBusbar</i>	3p+N	16 A	4	D
	Fornuisgroep 2 x 1-fase MKS599 B-karakteristiek 6 kA aansluiting achter aardlekschakelaar <i>QuickConnect</i>	2 x 1p+N	16 A	2	F
	Automaat 1-fase MKS516 B-karakteristiek 6 kA directe aansluiting <i>QuickConnect</i>	1p+N	16 A	1	G
	Krachtgroep 3-fase MBS616E B-karakteristiek 6 kA aansluiting achter aardlek-schakelaar <i>QuickConnect</i> <i>QuickBusbar</i>	3p+N	16 A	4	K
	Beltransformator ST002N met primaire schakelaar en externe aansluitklem voor secundaire bedrading	8V/1 A		2	T
	Contactdoos met randaarde SN016	1p+N	10/16 A	2,5	W

Groepenverdelers VISION Uitbreidingsets



	Uitbreidingssets	Uitvoering	Modulen (17,5 mm)	Best.nr.	
 VKS01COMBI	 VKS02COMBI	CombiKit  1 ALS 2p. / 40A / 30 mA compleet geassembleerd met 1 installatie-automaat 16 A tot één geheel incl. bedrading	1 x eindgroep 16 A	6	VKS01COMBI
 VKS03COMBI	 VKS04COMBI	1 ALS 2p. / 40A / 30 mA compleet geassembleerd met 2 installatie-automaten 16 A tot één geheel incl. bedrading	2 x eindgroep 16 A	6	VKS02COMBI
		1 ALS 2p. / 40A / 30 mA compleet geassembleerd met 3 installatie-automaten 16 A tot één geheel incl. bedrading	3 x eindgroep 16 A	6	VKS03COMBI
 MKS516		1 ALS 2p. / 40A / 30 mA compleet geassembleerd met 4 installatie-automaten 16 A tot één geheel incl. bedrading	4 x eindgroep 16 A	6	VKS04COMBI
		Installatie-automaat	1p + N 16 A	1	VKS01SG
		Aardlekautomaat HACO B-karakteristiek 6 kA Klasse A, 30 mA	1p+N 16 A	2	VKS02SA
 ADA916G		Fornuisgroep 2 x 1-fase B-karakteristiek 6 kA aansluiting achter aardlekschakelaar 	2 x 1p+N 16 A	2	VKS03SF
		Krachtgroep 3-fase B-karakteristiek 6 kA directe aansluiting  	3p+N 16 A	4	VKS04SD
 VKS07ST		Krachtgroep 3-fase B-karakteristiek 6 kA aansluiting achter aardlek- schakelaar  	3p+N 16 A	4	VKS05SK
		Beltransformator 1 A met primaire schakelaar en aansluitklem voor secundaire bedrading		2	VKS07ST
 VKS09SW		Krachtgroep 3-fase C-karakteristiek 6 kA aansluiting achter aardlekschakelaar  	3p+N 16 A	4	VKS08SC
		Contactdoos met randaarde	2p 16/10 A	2,5	VKS09SW
		Hoofdschakelaar	2p 40 A	2	VKS10SH
		Hoofdschakelaar	4p 40 A	4	VKS11SH
 VKS11SH		Aardlekschakelaarset 2 st. aardlekschakelaar CDS440G Klasse A, 30 mA bi-connect	4p 40 A	8	VKS16S

Kracht-uitbreiding VISION



Uitbreidingsverdeler, kleur grijs, RAL7035
Met naar keuze:1 aardlekschakelaar 4p / 30 mA
+ groepen 1p+N (MKS516)
en/of aantal HACO's
en/of aantal directe groepen.

De verdeler is voorzien van afdekstroken en
bedrading t.b.v. koppelen.
De verdeler is aan de onderzijde gesloten en
aan de zijkant voorzien van doorverbindings-
stukken VKS72T voor het koppelen met naast-
liggende verdeler type L afm: 220 x 330 mm.



VKS000U-K

Tekening	Omschrijving:	Voorbeeld
	2 rijen 3 fase ALS 30mA 4p + groepen HACO's Directe groepen	VKS000U-K → krachtgroep → uitvoeringsvorm → aantal dir. groepen → aantal HACO's → aantal gr. achter 1 ^e ALS

Hoofdschakelaarverdeler VISION

Hoofdschakelaarverdeler, kleur grijs, RAL7035
Met 1 hoofdschakelaar samengebouwd.

De verdeler is aan de boven- en onderzijde
open uitgevoerd. Afm: 220 x 220 mm.



VK82S

Omschrijving	Uitvoering:		Best.nr.
Hoofdschakelaarverdeler	2p	40 A	VK81S
	4p	40 A	VK82S
	4p	63 A	VK83S

Groepenverdelers VISION Ledige verdelers en onderdelen


Omschrijving	Voorzien van:	Modulen (17,5 mm)	Best.nr.
Ledige verdeler 220 x 220 mm excl. buisvoer Grijs - RAL7035	1 uitneembaar montageframe 1 buisvoerstuk, 3-delig, type VKS70T, bestaande uit: bodemdeel, brugstuk 14-polige aardrail en afdekkap wandbevestigingsschroeven (5 st.) inclusief coderingsstrook exclusief afdekstrook VZ415	12	VKS21S
Ledige verdeler 220 x 330 mm excl. buisvoer Grijs - RAL7035	1 uitneembaar montageframe 1 buisvoerstuk, 3-delig, type VKS70T, bestaande uit: bodemdeel, brugstuk 18-polige aardrail en afdekkap wandbevestigingsschroeven (5 st.) inclusief coderingsstrook exclusief afdekstrook VZ415	24	VKS22S
Ledige verdeler 220 x 550 mm excl. buisvoer Grijs - RAL7035	2 uitneembare montageframes 1 buisvoerstuk, 3-delig, type VKS70T, bestaande uit: bodemdeel, brugstuk 18-polige aardrail en afdekkap wandbevestigingsschroeven (5 st.) inclusief coderingsstrook exclusief afdekstrook VZ415	36	VKS23S
Buisvoerstuk 220 x ... mm compleet	bestaande uit: 1 bodemdeel 1 buisinzetstuk, geschikt voor 8 installatiebuizen 16/19 mm op wandniveau 1 brugstuk 1 18-polige aardrail 1 afdekkap wandbevestigingsschroeven (2 st.)		VKS70T
Buisvoerstuk- bodemdeel	inclusief 2 stuks wandbevestigingsschroeven		VKS80T
Buisinzetstuk	montage in bodemdeel; voor het invoeren van 8 installatiebuizen (16 of 19 mm) stapelbaar 2e rij		VKS71T
Brugstuk	t.b.v. aardrail		VKS83T
Aardrail Quick Connect	11 steekklemmen 1,5 - 4 mm ² 3 schroefklemmen 1,5 - 16 mm ²		KN14E
Aardrail Quick Connect	14 steekklemmen 1,5 - 4 mm ² 4 schroefklemmen 1,5 - 16 mm ²		KN18E
Afdekkap voor buisvoerstuk			VKS82T
8-voudige buisklem t.b.v. montage van de installatie- buizen op de wand			VKS81T



VKS21S



VKS22S



VKS23S



VKS70T



VKS80T



VKS71T



VKS83T + KN18E





VKS82T



VKS81T


Groepenverdelers VISION Onderdelen

	Omschrijving		Modulen (17,5 mm)	Best.nr.
 VK72T	Doorverbindingssets Grijs - RAL7035	t.b.v. zijdelingse koppeling van 2 verdelers inhoud: 2 kunststof onderdelen + 2 clips		VKS72T
		t.b.v. koppeling van 2 verdelers aan boven- en onderzijde inhoud: 1 kunststof onderdeel + 2 clips		VKS73T
 VK75T	Zij-invoerstukken Grijs - RAL7035	gesloten uitvoering		VK74T
		buisinvoer 16 mm		VK75T
		buisinvoer 19 mm		VK76T
 VK84T VK85T		M25 wartelinvoerstuk t.b.v. wartel met lange schacht + moer		VK84T
		Aansluiting voor secundaire bedrading beltransformator bestaat uit: - aansluitklem 3-polig - aansluitklem-drager - aansluitdraden naar beltransformator wordt ingeschoven in zij-invoer		VK85T
 VK77T	Invoerstukken boven / onderzijde	gesloten uitvoering met voorstanzing voor 6 buizen		VK77T
		buisinvoer 1 x 19 / 26 mm		VK78T
		voorzien van voorstanzing 3 x Pg21 / Pg29		VK79T
 VN86T	Uitbreidingsaansluitklemmen	opklikken op montageframe; aansluitklemmenset voor aansluiting (1 fase + N) of uitbreiding naar 3 fase + N 1 set = 2 stuks klemmen per klem: 2 x 16 + 2 x 10		VN86T
 VN87T	Interne aardklem	indien aarde door energiebedrijf wordt meegeleverd; wordt op montageframe bevestigd bij aansluitklemmen 1 set = 1 stuk		VN87T
 VN92T	Verzegelingsset	set bestaande uit 2 schroeven voor VISION-groepenverdelers ter vervanging van de standaard schroeven		VN92T
	Renovatieset	set bestaande uit - invoerstuk VK77T met voorstanzing 6 buizen - 14-polige messing aardrail - externe aardklem		VNS94T
 VZ415	Afdekstrook Grijs - RAL7035	Voorstanzing per 0,5 module; met de hand af te breken	12	VZ415
 JU398	Klemafdekking	t.b.v. klemmen montageframe		VK95T
	Coderingsstrookhouder			JU398
 KN99E	Doorverbinding			KN99E
	Externe aardklem	bij 1 rij buizen		VKS88T
 KN06E KN14N	Fase klemblokken	KN..P	KN06N KN06E KN06P	
	Nul klemblokken	KN..N	KN10N KN10E KN10P	
 KN14P KN26P	Aarde klemblokken	KN..E	KN14N KN14E KN14P	
			KN18N KN18E KN18P	
			KN22N KN22E KN22P	
			KN26N KN26E KN26P	

Componenten

	Omschrijving	Uitvoering	Modulen (17,5 mm)	Best.nr.	
 CDS440G	Aardlekschakelaars klasse A				
	Uitvoering 2-polig: kooiklemmen 2 klemhoogten	2p	40 A - 30 mA	2	CDA540G
	Uitvoering 4-polig: met bi-connect aansluiting	4p	40 A - 30 mA	4	CDS440G
	QuickBusbar				
 MKS516	Installatie-automaat	1p+N	16 A	1	MKS516
	B-karakteristiek 6 kA - 17,5 mm				
	QuickConnect				
 MBS616E	Krachtgroep				
	B-karakteristiek 6 kA	3p+N	16 A	4	MBS616E
	QuickConnect QuickBusbar				
	C-karakteristiek 6 kA	3p+N	16 A	4	MCS616E
	QuickConnect QuickBusbar				
 MBS599	Fornuisgroep	2 x 1p+N	16 A	2	MKS599
	B-karakteristiek 6 kA				
	QuickConnect				
 ADA916G	Installatie-automaat met aardlekbeveiliging				
	serie HACO - 6 kA				
	B-karakteristiek klasse A	1p+N	16 A - 30 mA	2	ADA916G
	C-karakteristiek klasse A	1p+N	16 A - 30 mA	2	ADA966G
 SB240 SB440 SB463	Hoofdschakelaars	2p	40 A	2	SB240
		4p	40 A	4	SB440
		4p	63 A	4	SB463
 SN016	Contactdoos met randaarde	10 - 16 A/250 V~		2,5	SN016
 STN002	Beltransformator	Primair 230 V~ met schakelaar Secundair 1 A/8 V~		2	STN002
	Op deze bladzijde zijn de meest voorkomende componenten voor groepenverdelers opgenomen.				

Componenten

	Omschrijving	Uitvoering		Modulen (17,5 mm)	Best.nr.
 EPS510	Impulsrelais QuickConnect	1 m	16 A/230 V~	1	EPS510
		2 m	16 A/230 V~	1	EPS520
 ES220	Magneetschakelaar	2 m	20 A/230 V~	1	ES220
 EG103	Schemerschakelaar	1 w	16 A/250 V~	3	EE171
	Schemerschakelaar met digitale programmaklok; incl. opbouw fotocel EE003; weekprogramma vrij programmeerbaar				
 EG103	Programmaklok digitaal	1 kanaal 220/240 V~ dag/weekcyclus		2	EG103
	Incl. programmeerbare sleutel voor het opslaan en overdragen van het programma				
 EE960	Noodverlichting	230 V~ brandduur 1,5 uur		3	EE960
	Uitneembare lamp, die als zaklamp gebruikt kan worden				
 KB2FN	Doorverbindingsrail Doorverbindingsrail, 10 mm², 63 A met isolatie, t.b.v. installatie-automaten 1p+N, 1 module, serie MH, MJ en MK	stift 1 module, bruin		13	KB063P
		stift 1 module, blauw		13	KB063N
 KB3FN	Eindkappen t.b.v. aansluitrail KB063P / KB063N (set van 10 stuks)				KZ021
 KB4FN	Doorverbindingsrail	2p stift			
		1 CDA540G + 2 MK/MH/MJ 6 mm²	4		KB2FN
		2p stift			
		1 CDA540G + 3 MK/MH/MJ 6 mm²	5		KB3FN
		2p stift			
		1 CDA540G + 4 MK/MH/MJ 6 mm²	6		KB4FN
		2p stift 1 CDA540G + 3 MK/MH/MJ +1forn.gr 6mm²	7		KB5FN
		2p stift			
		4 aut. 6 mm²	4		KB41FN
		1p, stift			
		4 aut. 6 mm²	4		KB41N
		4p, stift			
		1 module 10 mm²	12		KD451D
 KB5FN	Afscherming doorverbindingsrail	Afscherming van vrije aansluitpolen (set van 5 stuks)			KZ059


Op deze bladzijde zijn de meest voorkomende componenten voor groepenverdelers opgenomen.

Groepenverdelers VISION IP30
Technische gegevens


Algemene beschrijving Verdeler, geschikt voor wandopbouw-montage Geschikt voor modulaire componenten, hoogte 47 mm vanaf DIN-rail.	Kleur RAL7035 (lichtgrijs)																																								
Levering - Bodemdeel met uitneembaar montageframe voor 12 of 24 modulen, voorzien van componenten-aanslag en mogelijkheid voor 5 aansluitklemmen, onderlinge afstand bij 2 DIN-rails 125 mm. - Afdekkap voorzien van 4 onverliesbare, voorgemonteerde kruiskopschroeven. - Buisinvoerstuk, 5-delig, bestaande uit: - 1 bodemdeel, 1buisinzetstuk, geschikt voor 8 installatie-buizen op wandniveau (16 of 19 mm) - 1 brugstuk, 1 aardrail - 1 afdekkap met uitbreekstuk voor 2^e rij - Montagesjabloon (in verdeler-verpakking) voor het bepalen van de montagehoogte van de verdeler, tussen het buisinvoerstuk en het meterbord, als deze nog niet door het energiebedrijf is geplaatst. - Toebehoren: wandbevestigingsschroeven, coderingsstroken en consumenten-instructieboekje.	Materiaal: Bodemdeel / afdekkap Kunststof, polystyrol																																								
Normen NEN-EN-IEC 60439-1/-3	Montageframe / DIN-rail Kunststof, Cycoloy																																								
Nominale spanning 400 V~ / 50 Hz.	Toegepaste componenten:																																								
Nominale stroom Voor modulaire componenten, max. 63 A. 40 A resp. 35 A voor verdelers met 1 aardlekschakelaar																																									
Beschermingsgraad IP30																																									
Invoeringen Boven / onder Boven: Buisinvoerstuk, geschikt voor 8 installatiebuizen op wandniveau (16 of 19 mm) Met behulp van een extra buisinzetstuk (optie) kan het aantal in te voeren installatiebuizen worden verhoogd tot 16 stuks Onder: Standaard zonder invoerstuk geleverd! - gesloten invoerstuk met voorstanzing 6 buizen (optie) - buisinvoerstuk 1x19/26 mm (optie) - invoerstuk met voorstanzing 3xPg21/Pg29 (optie) - doorverbindingstuk voor verticaal gekoppelde verdeler																																									
Zijdelings Zijdelings zijn de verdelers, links en rechts, voorzien van 2 stuks gesloten zij-invoerstukken, die uitgewisseld kunnen worden voor: - zij-invoerstuk, buisinvoer 16 mm (optie) - zij-invoerstuk, buisinvoer 19 mm (optie) - zij-uitvoerstuk met klem voor sec. aansluiting beltrafo (optie) - zijdelingse doorverbindingstukken voor koppeling van 2 verdelers (optie). - zij-invoerstuk t.b.v. wartel M25 lange schacht + contraoer																																									
Aardrail De aardrail bij 1 rijige verdelers is voorzien van 11 veerklemmen 1,5-4 mm² en 3 schroefklemmen 1,5 - 16 mm². Bij 2-rijige verdelers is dit 14 veerklemmen 1,5-4 mm² en 4 schroefklemmen 1,5 - 16 mm². De rail is optioneel aan beide zijden van de verdeler naar buiten te brengen voor externe aardaansluiting. De aardrail is voorzien van Quick Connect veerklemtechniek. Indien de aarde wordt meegeleverd door het energiebedrijf, kan deze worden aangesloten op een interne aardklem, te monteren bij de voedingsklemmen op het montageframe.																																									
	<table><tr><td>Aardlekschakelaars 6 kA afschakelvermogen Klasse A, pulsstroomgevoelig KEMA-keur EN 61008-K35C</td><td><i>I</i>_{Δnom}</td><td><i>I</i>_{nom}</td><td><i>Modulen</i></td></tr><tr><td>2 klemhoogten</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CDA540G (2 polig)</td><td>30mA</td><td>40A</td><td>2</td></tr><tr><td>1 klemhoogte, bi-connect</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CDS440G (4 polig)</td><td>30mA</td><td>40A</td><td>4</td></tr><tr><td>- Installatie automaat 6kA afschakelvermogen, B-kar. KEMA-keur K14E MKS516 (1 polig + N) QC 1,5 - 4 mm²</td><td></td><td>16A</td><td>1</td></tr><tr><td>- Fornuisgroep 6kA afschakelvermogen, B-kar. KEMA-keur K14E MKS599 (2x 1 polig + N) QC 1,5 - 4 mm²</td><td></td><td>16A</td><td>2</td></tr><tr><td>- Aardlekautomaten HACO 6 kA afschakelvermogen, B-kar. KEMA-keur EN 61009 + K14E ADA916G (1 polig + N)</td><td>30mA</td><td>16A</td><td>2</td></tr><tr><td>- Hoofdschakelaars 6 kA afschakelvermogen KEMA-keur EN 60947-3 + K121-3 250V (1 fase), 400V (3 fasen) SB240 (2 polig) SB440 (4 polig)</td><td></td><td>40A 40A</td><td>2 4</td></tr><tr><td>- Krachtgroepen 6 kA afschakelvermogen KEMA-keur K14E MBS616E (3 polig + N) B-kar. MCS616E (3 polig + N) C-kar.</td><td></td><td>16A 16A</td><td>4 4</td></tr></table>	Aardlekschakelaars 6 kA afschakelvermogen Klasse A, pulsstroomgevoelig KEMA-keur EN 61008-K35C	<i>I</i> _{Δnom}	<i>I</i> _{nom}	<i>Modulen</i>	2 klemhoogten				CDA540G (2 polig)	30mA	40A	2	1 klemhoogte, bi-connect				CDS440G (4 polig)	30mA	40A	4	- Installatie automaat 6kA afschakelvermogen, B-kar. KEMA-keur K14E MKS516 (1 polig + N) QC 1,5 - 4 mm²		16A	1	- Fornuisgroep 6kA afschakelvermogen, B-kar. KEMA-keur K14E MKS599 (2x 1 polig + N) QC 1,5 - 4 mm²		16A	2	- Aardlekautomaten HACO 6 kA afschakelvermogen, B-kar. KEMA-keur EN 61009 + K14E ADA916G (1 polig + N)	30mA	16A	2	- Hoofdschakelaars 6 kA afschakelvermogen KEMA-keur EN 60947-3 + K121-3 250V (1 fase), 400V (3 fasen) SB240 (2 polig) SB440 (4 polig)		40A 40A	2 4	- Krachtgroepen 6 kA afschakelvermogen KEMA-keur K14E MBS616E (3 polig + N) B-kar. MCS616E (3 polig + N) C-kar.		16A 16A	4 4
Aardlekschakelaars 6 kA afschakelvermogen Klasse A, pulsstroomgevoelig KEMA-keur EN 61008-K35C	<i>I</i> _{Δnom}	<i>I</i> _{nom}	<i>Modulen</i>																																						
2 klemhoogten																																									
CDA540G (2 polig)	30mA	40A	2																																						
1 klemhoogte, bi-connect																																									
CDS440G (4 polig)	30mA	40A	4																																						
- Installatie automaat 6kA afschakelvermogen, B-kar. KEMA-keur K14E MKS516 (1 polig + N) QC 1,5 - 4 mm²		16A	1																																						
- Fornuisgroep 6kA afschakelvermogen, B-kar. KEMA-keur K14E MKS599 (2x 1 polig + N) QC 1,5 - 4 mm²		16A	2																																						
- Aardlekautomaten HACO 6 kA afschakelvermogen, B-kar. KEMA-keur EN 61009 + K14E ADA916G (1 polig + N)	30mA	16A	2																																						
- Hoofdschakelaars 6 kA afschakelvermogen KEMA-keur EN 60947-3 + K121-3 250V (1 fase), 400V (3 fasen) SB240 (2 polig) SB440 (4 polig)		40A 40A	2 4																																						
- Krachtgroepen 6 kA afschakelvermogen KEMA-keur K14E MBS616E (3 polig + N) B-kar. MCS616E (3 polig + N) C-kar.		16A 16A	4 4																																						
	<table><tr><td>- Beltransformator DIN VDE 0570 T2-8 en DIN EN 61588-2-8 2 polige primaire schakelaar, kortsluitvast Nominaal vermogen Primaire spanning Stroom bij nullast Secundaire nom. spanning Spanning bij nullast Moduulbreedte</td><td>8VA 230V +6% -10% VAC, 50Hz 32mA 8VAC 10,6V 2</td></tr><tr><td>- sec. aansluiting beltransformator buiten de verdeler aan de zijkant, links- of rechtsboven / onder 3 insteekklemmen Grijze klemmen (2) Blauwe klem (1) t.b.v. doorverbinding drukknop met gong (bel)</td><td>4x 0,5-1mm² 8VAC</td></tr><tr><td>- Contactdoos met randaarde Nom. spanning Nom. stroom Moduulbreedte</td><td>250V 10/16A 2,5</td></tr></table>	- Beltransformator DIN VDE 0570 T2-8 en DIN EN 61588-2-8 2 polige primaire schakelaar, kortsluitvast Nominaal vermogen Primaire spanning Stroom bij nullast Secundaire nom. spanning Spanning bij nullast Moduulbreedte	8VA 230V +6% -10% VAC, 50Hz 32mA 8VAC 10,6V 2	- sec. aansluiting beltransformator buiten de verdeler aan de zijkant, links- of rechtsboven / onder 3 insteekklemmen Grijze klemmen (2) Blauwe klem (1) t.b.v. doorverbinding drukknop met gong (bel)	4x 0,5-1mm² 8VAC	- Contactdoos met randaarde Nom. spanning Nom. stroom Moduulbreedte	250V 10/16A 2,5																																		
- Beltransformator DIN VDE 0570 T2-8 en DIN EN 61588-2-8 2 polige primaire schakelaar, kortsluitvast Nominaal vermogen Primaire spanning Stroom bij nullast Secundaire nom. spanning Spanning bij nullast Moduulbreedte	8VA 230V +6% -10% VAC, 50Hz 32mA 8VAC 10,6V 2																																								
- sec. aansluiting beltransformator buiten de verdeler aan de zijkant, links- of rechtsboven / onder 3 insteekklemmen Grijze klemmen (2) Blauwe klem (1) t.b.v. doorverbinding drukknop met gong (bel)	4x 0,5-1mm² 8VAC																																								
- Contactdoos met randaarde Nom. spanning Nom. stroom Moduulbreedte	250V 10/16A 2,5																																								

Groepenverdelers VISION IP30
Afmetingen


Verdeler VKS21S, incl. buisvoerstuk



Verdeler VKS23S incl. buisvoerstuk



Verdeler VKS22S incl. buisvoerstuk



VISION-verdelers		A	B	C	D	E	F	G	H	K
VK21S	12 mod.	220	220	70	180	133	186	90	80	102,5
VK22S	24 mod.	220	330	70	180	133	296	90	80	102,5
VK23S	36 mod.	220	550	70	180	133		90	80	102,5

- Bedrading**
Soepel H07V-K (70° C)
Massief H05U-K (70° C) sec. bedrading beltransformator
H07U-K (70° C)

- Coderingssysteem**
De verdelers worden voorzien van blanco
groepencoderingstroken (worden standaard meegeleverd).
Via www.hager.nl is het eenvoudige coderingsprogramma
Semiolog te downloaden.

- STABU**
Opgenomen in Stabu onder nr.
B 61 5200.071.f01
Bestekpost 70.52.10

Installatie-automaten,
aardlekschakelaars en
aardlekautomaten

- 2.3 Installatie-automaten
- 2.11 Aardlekschakelaars
- 2.15 Aardlekautomaten HACO
- 2.17 Doorverbindingsrail en toebehoren
- T2.1 Technische pagina's



Modulaire
componenten

QuickConnect

Nieuwe range modulaire componenten – nieuw design en excellente functionaliteit

Een groot deel van de modulaire componenten van Hager Tehalit is vervangen door produkten met een nieuw design en nieuwe eigenschappen zoals Quick Connect, Removability, Quick Busbar en Frontlabelling.



Design en Frontlabelling

Het front van Hager componenten heeft een nieuw aanzien. De bedieningshendel is licht van kleur en breed van vorm. De voorkant is esthetisch verrijkt met een ronde vorm die meeloopt in de schakelrichting. Door de plaatsing van een kunststof transparant kapje met een lichtblauwe gloed t.b.v. frontlabelling krijgt het front een zeer rustige uitstraling. Door middel van het coderingsprogramma Semiolog kunnen passende stroken samengesteld worden. Het is dus niet nodig om per component een apart strookje te maken. Dit bespaart tijd en verhoogt het coderingsgemak.

Quick Connect

De naam Quick Connect staat voor een snelle verbinding. Door de toegepaste veerklemtechnologie is de verbinding niet alleen snel maar tevens zeer betrouwbaar en onderhoudsvrij. De Quick Connect veerklemmen zijn geïntegreerd in installatie-automaten en impulsrelais. De Europese regelgeving staat niet toe dat deze techniek op installatie-automaten met een nominale

stroom hoger dan 16A wordt toegepast. De veerklemmen zijn geschikt voor massieve en soepele draad met een doorsnede van 1,5 - 4 mm². Een massieve draad kan zonder gebruik van gereedschap ingestoken worden wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert. Per pool kunnen altijd twee draden onafhankelijk van elkaar aangesloten worden.

Removability

Als extra voordeel krijgen alle nieuwe modulaire componenten een veilige kunststof bevestigingsclip. De constructie van de clip maakt het mogelijk om

een component zonder demontage van de doorverbindingrail bij te plaatsen of uit te wisselen. Removability biedt grote voordelen in de woningbouw waar het bijplaatsen van een extra eindgroep nu in een handomdraai gerealiseerd kan worden met een standaard type installatie-automaat die past in elk type verdeler. Dus géén speciale componenten voor woningbouwverdelers.


Quick Busbar

De Quick Busbar doorverbindingrail wordt in een veerklem gedrukt, waardoor direct een gegarandeerd goede verbinding

ontstaat. Aanschroeven en het risico van het vergeten van een schroef zijn voorgoed verleden tijd. Tijdsbesparing en kwaliteitsverbetering zijn het gevolg van deze innovatie. De kooiklem kan geheel onafhankelijk benut worden voor het aansluiten van de voedende bedrading. Om de kooiklem dicht te schroeven dient het kunststof lipje boven de schroefkop verwijderd te worden. Dit is tevens een indicatie voor de monteur dat deze schroeven wel aangedraaid moeten worden. Op deze wijze blijft de installatie overzichtelijk en bedrijfszeker.

Uw voordeel:

- Tijdsbesparing door toepassing van QC-veerklemtechnologie
- Quick Busbar aan de voedende zijde voor snelle en betrouwbare verbinding van de doorverbindingrail
- Flexibel bijplaatsen of uitswisselen van automaten zonder demontage
- Coderingsmogelijkheid op het front
- Compatibel met voorgaande uitvoeringen



Installatie-automaten, 1 moduul breed, fase + nul 4,5 - 6 kA, B/C-karakteristiek



Technische gegevens:

- Norm: EN 60898/IEC 60898 (QC klemmen: Aanhangsel J) KEMA-keur K14E
- Energiebegrenzingsklasse 3
- Nominale spanning: 230/400 V~
- QuickConnect aansluittechniek tot en met 16A
- Removability door flexibele bevestigingsclip
- Aanrakingsveilig IP20
- Doorverbindingrail zie pag. 2.17
- Coderingssoftware Semiolog download op www.hager.nl

Voor meer technische informatie zie pag. T2.01 en verder




Omschrijving	I _n [A]	Mod.	Verp.	Best.nr.
B-karakteristiek 4,5 kA 1-polig + N 	6	1	12	MHS506
	10	1	12	MHS510
	16	1	12	MHS516
C-karakteristiek 4,5 kA 1-polig + N 	6	1	12	MJS506
	10	1	12	MJS510
	16	1	12	MJS516
B-karakteristiek 4,5 kA 1-polig + N 	6	1	12	MHN506
	10	1	12	MHN510
	16	1	12	MHN516
	20	1	12	MHN520
	25	1	12	MHN525
	32	1	12	MHN532
C-karakteristiek 4,5 kA 1-polig + N 	6	1	12	MJN506
	10	1	12	MJN510
	16	1	12	MJN516
	20	1	12	MJN520
	25	1	12	MJN525
	32	1	12	MJN532
B-karakteristiek 6 kA 1-polig + N 	16	1	12	MKS516
	20	2	6	MKN599
2x (1-polig + N) 	16	2	6	MKS599
	20	2	6	MKN598
B-karakteristiek 6 kA 2x (1-polig + N) 	16	2	6	MKN599
	20	2	6	MKN598

Installatie-automaten QuickConnect / QuickBusbar
6 kA, B-karakteristiek

nieuw

- Technische gegevens:**
 - Norm: EN 60898/IEC 60898 (QC klemmen: Aanhangsel J)
 - Energiebegrenzingsklasse 3
 - Nominale spanning: 230/400 V~
- QuickConnect aansluittechniek tot en met 16A
 - QuickBusbar aansluittechniek tot en met 63A
 - Aanbouw van hulpelementen
 - Removability door flexibele bevestigingsclip
 - Aanrakingsveilig IP20
 - Doorverbindingrail zie pag. 2.17
- Coderingssoftware Semiolog download op www.hager.nl

Voor meer technische informatie zie pag. T2.01 en verder

Omschrijving	I_n [A]	Mod.	Verp.	Best.nr.
1-polig + N  	6	2	6	MBS506E
	10	2	6	MBS510E
	16	2	6	MBS516E
 	20	2	6	MBS520E
	25	2	6	MBS525E
	32	2	6	MBS532E
	40	2	6	MBS540E
	50	2	6	MBS550E
	63	2	6	MBS563E
3-polig + N  	6	4	3	MBS606E
	10	4	3	MBS610E
	16	4	3	MBS616E
 	20	4	3	MBS620E
	25	4	3	MBS625E
	32	4	3	MBS632E
	40	4	3	MBS640E
	50	4	3	MBS650E
	63	4	3	MBS663E
2-polig  	6	2	6	MBS206E
	10	2	6	MBS210E
	16	2	6	MBS216E
 	20	2	6	MBS220E
	25	2	6	MBS225E
	32	2	6	MBS232E
	40	2	6	MBS240E
	50	2	6	MBS250E
	63	2	6	MBS263E



MBS516E



MBS616E





MBS216

Installatie-automaten QuickConnect / QuickBusbar
6 kA, C-karakteristiek

nieuw

- Technische gegevens:**
 - Norm: EN 60898/IEC 60898 (QC klemmen: Aanhangsel J)
 - Energiebegrenzingsklasse 3
 - Nominale spanning: 230/400 V~
- QuickConnect aansluittechniek tot en met 16A
 - QuickBusbar aansluittechniek tot en met 63A
 - Aanbouw van hulpelementen
 - Removability door flexibele bevestigingsclip
 - Aanrakingsveilig IP20
 - Doorverbindingrail zie pag. 2,17
- Coderingssoftware Semiolog download op www.hager.nl

Voor meer technische informatie zie pag. T2.01 en verder

Omschrijving	I_n [A]	Mod.	Verp.	Best.nr.
1-polig + N  	6	2	6	MCS506E
	10	2	6	MCS510E
	16	2	6	MCS516E
 	20	2	6	MCS520E
	25	2	6	MCS525E
	32	2	6	MCS532E
	40	2	6	MCS540E
	50	2	6	MCS550E
	63	2	6	MCS563E
3-polig + N  	6	4	3	MCS606E
	10	4	3	MCS610E
	16	4	3	MCS616E
 	20	4	3	MCS620E
	25	4	3	MCS625E
	32	4	3	MCS632E
	40	4	3	MCS640E
	50	4	3	MCS650E
	63	4	3	MCS663E
2-polig  	6	2	6	MCS206E
	10	2	6	MCS210E
	16	2	6	MCS216E
 	20	2	6	MCS220E
	25	2	6	MCS225E
	32	2	6	MCS232E
	40	2	6	MCS240E
	50	2	6	MCS250E
	63	2	6	MCS263E



MCS516E



MCS616E



MCS216E

Installatie-automaten

6 kA, B-karakteristiek

nieuw

- Technische gegevens:

• Norm:
EN 60898/IEC 60898

• Energiebegrenzingsklasse 3

• Nominale spanning:
230/400 V~

• Montagevriendelijke
Bi-Connect-klemmen

• Aanbouw van hulpelementen

• Removability door flexibele
bevestigingsclip

• Aanrakingsveilig IP20

• Doorverbindingrail zie pag.
2.17

• Coderingssoftware Semiolog
download op www.hager.nl



Voor meer technische informa-
tie zie pag. T2.01 en verder



MBN516E



MBN616E

Omschrijving	<i>I_n</i> [A]	Mod.	Verp.	Best.nr.
1 + N 	6	2	6	MBN506E
	10	2	6	MBN510E
	16	2	6	MBN516E
	20	2	6	MBN520E
	25	2	6	MBN525E
	32	2	6	MBN532E
	40	2	6	MBN540E
	50	2	6	MBN550E
	63	2	6	MBN563E
3 + N 	6	4	3	MBN606E
	10	4	3	MBN610E
	16	4	3	MBN616E
	20	4	3	MBN620E
	25	4	3	MBN625E
	32	4	3	MBN632E
	40	4	3	MBN640E
	50	4	3	MBN650E
	63	4	3	MBN663E

Installatie-automaten

6 kA, B-karakteristiek

nieuw

- Technische gegevens:

• Norm:
EN 60898/IEC 60898

• Energiebegrenzingsklasse 3

• Nominale spanning:
230/400 V~

• Montagevriendelijke
Bi-Connect-klemmen

• Aanbouw van hulpelementen

• Removability door flexibele
bevestigingsclip

• Aanrakingsveilig IP20


• Doorverbindingrail zie pag.
2,17

•Coderingssoftware Semiolog
download op www.hager.nl

Voor meer technische informa-
tie zie pag. T2.01 en verder



MBN116E

Omschrijving	<i>I_n</i> [A]	Mod.	Verp.	Best.nr.
1-polig 	6	1	12	MBN106E
	10	1	12	MBN110E
	16	1	12	MBN116E
	20	1	12	MBN120E
	25	1	12	MBN125E
	32	1	12	MBN132E
	40	1	12	MBN140E
	50	1	12	MBN150E
	63	1	12	MBN163E
2-polig 	6	2	6	MBN206E
	10	2	6	MBN210E
	16	2	6	MBN216E
	20	2	6	MBN220E
	25	2	6	MBN225E
	32	2	6	MBN232E
	40	2	6	MBN240E
	50	2	6	MBN250E
	63	2	6	MBN263E
3-polig 	6	3	4	MBN306E
	10	3	4	MBN310E
	16	3	4	MBN316E
	20	3	4	MBN320E
	25	3	4	MBN325E
	32	3	4	MBN332E
	40	3	4	MBN340E
	50	3	4	MBN350E
	63	3	4	MBN363E



MBN316E

Installatie-automaten
6 kA, C-karakteristiek

nieuw

- Technische gegevens:**
 - Norm: EN 60898/IEC 60898
 - Energiebegrenzingsklasse 3
 - Nominale spanning: 230/400 V~
- Montagevriendelijke Bi-Connect-klemmen
 - Aanbouw van hulpelementen
 - Removability door flexibele bevestigingsclip
 - Aanrakingsveilig IP20
 - Doorverbindingrail zie pag. 2.17
- Coderingssoftware Semiolog download op www.hager.nl

Voor meer technische informatie zie pag. T2.01 en verder

MCN516E

Omschrijving	I_n [A]	Mod.	Verp.	Best.nr.
1 + N	0	2	6	MCN500
	1	2	6	MCN501
	2	2	6	MCN502
	3	2	6	MCN503
	4	2	6	MCN504
	6	2	6	MCN506E
	8	2	6	MCN508E
	10	2	6	MCN510E
	16	2	6	MCN516E
	20	2	6	MCN520E
	25	2	6	MCN525E
	32	2	6	MCN532E
	40	2	6	MCN540E
	50	2	6	MCN550E
	63	2	6	MCN563E

MCN616E



3 + N	0	4	3	MCN600
	1	4	3	MCN601
	2	4	3	MCN602
	3	4	3	MCN603
	4	4	3	MCN604
	6	4	3	MCN606E
	10	4	3	MCN610E
	16	4	3	MCN616E
	20	4	3	MCN620E
	25	4	3	MCN625E
	32	4	3	MCN632E
	40	4	3	MCN640E
	50	4	3	MCN650E
	63	4	3	MCN663E

Installatie-automaten
6 kA, C-karakteristiek



nieuw

- Technische gegevens:**
 - Norm: EN 60898/IEC 60898
 - Energiebegrenzingsklasse 3
 - Nominale spanning: 230/400 V~
- Montagevriendelijke Bi-Connect-klemmen
 - Aanbouw van hulpelementen
 - Removability door flexibele bevestigingsclip
 - Aanrakingsveilig IP20
 - Doorverbindingrail zie pag. 2.17
- Coderingssoftware Semiolog download op www.hager.nl

Voor meer technische informatie zie pag. T2.01 en verder

	Omschrijving	I_n [A]	Mod.	Verp.	Best.nr.	
 MCN116E		1-polig	0,5	1	12	MCN100
		1	1	12	MCN101	
		2	1	12	MCN102	
		3	1	12	MCN103	
		4	1	12	MCN104	
		6	1	12	MCN106E	
		10	1	12	MCN110E	
		16	1	12	MCN116E	
		20	1	12	MCN120E	
		25	1	12	MCN125E	
		32	1	12	MCN132E	
		40	1	12	MCN140E	
		50	1	12	MCN150E	
		63	1	12	MCN163E	
 MCN216E		2-polig	0,5	2	6	MCN200
		1	2	6	MCN201	
		2	2	6	MCN202	
		3	2	6	MCN203	
		4	2	6	MCN204	
		6	2	6	MCN206E	
		8	2	6	MCN208E	
		10	2	6	MCN210E	
		16	2	6	MCN216E	
		20	2	6	MCN220E	
		25	2	6	MCN225E	
		32	2	6	MCN232E	
		40	2	6	MCN240E	
		50	2	6	MCN250E	
63	2	6	MCN263E			
 MCN316E		3-polig	0,5	3	4	MCN300
		1	3	4	MCN301	
		2	3	4	MCN302	
		3	3	4	MCN303	
		4	3	4	MCN304	
		6	3	4	MCN306E	
		10	3	4	MCN310E	
		16	3	4	MCN316E	
		20	3	4	MCN320E	
		25	3	4	MCN325E	
		32	3	4	MCN332E	
		40	3	4	MCN340E	
		50	3	4	MCN350E	
		63	3	4	MCN363E	

Installatie-automaten - Hulpelementen

Technische gegevens: - Achteraf aanbouwbaar aan alle installatie-automaten (linkerzijde) - Aanrakingsveilig IP20 - Hulpschakelaars, signaalcontact, arbeidspoel, onder-		spanningspoel Hangslotvergrendeling	aangebouwd worden. B.v.: 3 x MZ201 + 1 x MZ203		
Opmerking: Aan de installatie-automaten kunnen maximaal 3 hulpschakelaars (MZ201, MZ202) en een spoel (MZ203 tot MZ206)		Voor meer technische informatie zie pag. T8.07 en verder			
Omschrijving	Verklaring	Mod.	Verp.	Best.nr.	
Hulpschakelaar CA 6 A/230 V~ 	Signalering bij fout door overbelasting of kortsluiting, bij uitschakelen van de automaat met de hand, en bij uitschakeling door arbeid-, onderspanningspoel.	0,5	1	MZ201	
Signaalcontact SD 6 A/230 V~ 	Signalering bij fout door overbelasting of kortsluiting, en bij uitschakeling door arbeid-, onderspanningspoel. Bij uitschakelen van de automaat kan aan het signaalcontact b.v. een ingeschakeld alarmsignaal door een schakelaar „Reset“ onderbroken worden.	0,5	1	MZ202	
Arbeidspoel 	Spoelspanning: 230 V tot 415 V AC 110 V tot 130 V DC 24 V tot 48 V AC 12 V tot 48 V DC Op afstand uitschakelen van de installatie-automaat door bekrachtiging van de arbeidspoel (impulssturing mogelijk).	1	1	MZ203	
		1	1	MZ204	
Onderspanningspoel 	Spoelspanning 48 V DC 230 V AC Uitschakelen van de installatie- automaat bij wegvallen van de netspanning Uitschakelbereik: < 35% U _n : schakelen 35% - 70% U _n : schakelen of houden > 70% U _n : houden Pas na inschakelen van de netspanning is inschakelen van de automaat mogelijk.	1	1	MZ205	
		1	1	MZ206	
Hangslotvergrendeling	Verhindert onbevoegd inschakelen Toepassing: op alle componeneten met standard hevel, b.v. alle installatie-automaten, aardlekschakelaars tot 63A, etc.		2	MZN175	
Hangslot	met drie sleutels (verschillende sloten)		1	S014	



MZ201



MZ202



MZ204



MZ205

Met aardlekschakelaars veiligheid in de installatie


nieuw

De eenvoudig te installeren aardlekschakelaars van Hager dragen bij aan het vergroten van de veiligheid bij gebruik van de installatie. Ze beveiligen mens en zaak tegen direct en indirect contact en verminderen het risico van isolatiefouten.

Naast de aardlekschakelaars 16 A tot 63 A omvat het Hager aardlekschakelaar-programma ook componenten met een hogere belastbaarheid van 80 A tot 125 A.

Hulpschakelaars, signaalcontacten, arbeidspoelen, onderspanningspoelen en verzegelbare klemafdekkingen zorgen voor een breed toepassingsgebied van de componenten met extra zekerheid.

Met aardlekautomaten worden twee functies gecombineerd. De tweepolige HACO's beveiligen tegen overbelasting, kortsluiting en lekstromen. De aardlekautomaten zijn verkrijgbaar in B en C karakteristiek.



Uw voordelen:

- Compacte kooiklemmen met foutsteekbeveiliging, geopend geleverd
- Montage van hulpelementen zonder gereedschap
- Betrouwbare snelle aansluiting van de doorverbindingsrail

Aardlekschakelaars klasse A
QuickBusbar

nieuw

Technische gegevens:

- Norm: EN 61008-1
DIN EN 61008-2-1
Klasse A
- Nominale spanning:
230/400 V~ 50/60 Hz
- pulsstroomgevoelig en
stootstroomvast tot 250 A

- Kortsluitvast 6 kA met voor-
zekering 63 A / gL
- Aanbouw van hulpelementen
- Removability door
flexibele bevestigingsclip
- QuickBusbar aansluittech-
niek
- Aanrakingsveilig IP20


- Coderingssoftware Semiolog
gratis te downloaden op
www.hager.nl

Voor meer technische informa-
tie zie pag. T2.10

Omschrijving	I_n [A]	$I_{\Delta n}$ [mA]	Mod.	Verp.	Best.nr.
--------------	-----------	---------------------	------	-------	----------

2-polig

QuickBusbar




25-63A

25	30	2	1	CDS225G
40	30	2	1	CDS240G
63	30	2	1	CDS263G

4-polig

QuickBusbar



25-63A

25	30	4	1	CDS425G
40	30	4	1	CDS440G
63	30	4	1	CDS463G



CDS240G



CDS440G

Aardlekschakelaars klasse A

nieuw

Technische gegevens:

- Norm: EN 61008-1
DIN EN 61008-2-1
Klasse A
- Nominale spanning:
230/400 V~ 50/60 Hz
- pulsstroomgevoelig en
stootstroomvast tot 250 A


- G- Type: tot 3000 A
- S -Type: tot 5000 A
- Kortsluitvast 6 kA met voor-
zekering 63 A / gL
- Aanbouw van hulpelementen
- Removability door flexibele
bevestigingsclip
- Montagevriendelijke
Bi-Connect-klemmen of uit-
voering met ongelijke klem-

- hoogte voor toepassing met
- Aanrakingsveilig IP20
- Coderingssoftware Semiolog
gratis te downloaden op
www.hager.nl

Voor meer technische informa-
tie zie pag. T2,10

Omschrijving	I_n [A]	$I_{\Delta n}$ [mA]	Mod.	Verp.	Best.nr.
--------------	-----------	---------------------	------	-------	----------


2-polig, ongelijke klemhoogte
toepassing in combinatie met
installatie-automaten
MH / MJ / MK



40	30	2	1	CDA540G
----	----	---	---	---------

40	300	2	1	CFA540G
----	-----	---	---	---------

2-polig Bi-Connect



16	10	2	1	CCA216G
----	----	---	---	---------

25	30	2	1	CDA225G
40	30	2	1	CDA240G
63	30	2	1	CDA263G

25	300	2	1	CFA225G
40	300	2	1	CFA240G
63	300	2	1	CFA263G




CDA540G



CDA240G

4-polig Bi-Connect



25	30	4	1	CDA425G
40	30	4	1	CDA440G
63	30	4	1	CDA463G
80	30	4	1	CD480G
100	30	4	1	CD484G

25	300	4	1	CFA425G
40	300	4	1	CFA440G
63	300	4	1	CFA463G

80	300	4	1	CF480G
100	300	4	1	CF484G
125	300	5	1	CFA490

4-polig, selectief

40	300	4	1	CPA440G
63	300	4	1	CPA463G

80	300	4	1	CP480G
100	300	4	1	CP484G

4-polig, kortvertraagd

40	30	4	1	CJ440A
----	----	---	---	--------



CFA490

Aardlekschakelaars High Immunity

nieuw

- Technische gegevens:**
 - Norm: EN 61008-1 IEC 1008 EMC richtlijn
 - Nominale spanning: 230/400 V~ 50/60 Hz
 - pulsstroomgevoelig en stootstroomvast tot 250 A
 - S -Type: tot 5000 A
 - Kortsluitvast 6 kA met voor-zekering 63 A / gL
- Aanbouw van hulpelementen
 - Removability door flexibele bevestigingsclip
 - Montagevriendelijke Bi-Connect-klemmen of uit voering met ongelijke klem-hoogte voor toepassing met
 - Aanrakingsveilig IP20
- Toepassing:**
 - *Blikseminslag (8/20 stromen)*
 - Fluorescentielampen (400Hz)
 - Elektronische producten (computers, dimmers...)
 - Industriële elektronische besturingscomponenten (frequentieregelaars, varistors,...)

Voor meer technische informa-tie zie www.hager.nl



CDH240G



CDH440G

Omschrijving	<i>I_n</i> [A]	<i>I_{Δn}</i> [mA]	Mod.	Verp.	Best.nr.
2-polig Bi-Connect 	25	30	2	1	CDH225G
	40	30	2	1	CDH240G
	63	30	2	1	CDH263G
	40	300	2	1	CFH240G
4-polig Bi-Connect 	25	30	4	1	CDH425G
	40	30	4	1	CDH440G
	63	30	4	1	CDH463G
	25	300	4	1	CFH425G
	40	300	4	1	CFH440G
	63	300	4	1	CFH463G
	40	300 S	4	1	CPH440G
	63	300 S	4	1	CPH463G

Aardlekautomaten

HACO

nieuw

- Technische gegevens:**
 - Norm: DIN EN 61009-1 DIN EN 61009-2-1
 - Nominale spanning: 230 V~
 - pulsstroomgevoelig en stoot stroomvast tot 250 A
 - Uitschakelkarakteristiek B en C
- Kortsluitvast 6 kA met voor-zekering 63 A / gL
 - Aanbouw van hulpelementen zie pag. T2.16
 - Removability door flexibele bevestigingsclip
 - Montagevriendelijke Bi-Connect-klemmen
 - Foutstroomindicatie in ven-ster (geel, transparant)
- Coderingssoftware Semiolog gratis te downloaden op www.hager.nl

Voor meer technische informa-tie zie pag. T2.14



ADA916G

Omschrijving	<i>I_n</i> [A]	<i>I_{Δn}</i> [mA]	Mod.	Verp.	Best.nr.
B - kar. 1-polig + N	6	30	2	1	ADA906G
	10	30	2	1	ADA910G
	16	30	2	1	ADA916G
	20	30	2	1	ADA920G
C - kar.	4	30	2	1	ADA954G
	6	30	2	1	ADA956G
	10	30	2	1	ADA960G
	16	30	2	1	ADA966G
	20	30	2	1	ADA970G

Doorverbindingsrails, vorkuitvoering

nieuw



KDN450D

Omschrijving	Doorsnede [mm²]	Mod.	Verp.	Best.nr.
<i>QuickBusbar</i>				
T.b.v. 1 aardleksch. 4-polig + 4 automaten 2-polig	16	12	25	KDN450D
T.b.v. 1 aardleksch. 4-polig + 28 automaten 2-polig	16	56	25	KDN450E
T.b.v. 6 aadleksch. 4-polig, L1+N, L2+N, L3+N,...	16	12	25	KDN451D
T.b.v. 27 aardleksch. 4-polig, L1+N, L2+N, L3+N,...	16	54	10	KDN451E
Voor overspanningsbeveiligingen				
1-polig Verbinding potentiaalvereffening aansluiting (K) SP120, SP320	16	57	10	KD180U
3-polig Doorverbinding tussen over- spanningsbeveiliging (midden) en automaat	16	12	25	KDN380A
	16	57	10	KDN380B
4-polig Doorverbinding tussen over- spanningsbeveiliging (midden) en aut. 3+N, aardleksch. 4-polig	16	12	25	KDN480A
	16	56	10	KDN480B
Eindkappen Let op: Bij bestelling bestelhoeveelheid beachten. B.v. 1 x KZ022 1 set = 10 eindkappen in verpakking	T.b.v. 1-polige doorverbindingrail (KB063P, KB063N)	50		KZN021
	T.b.v. 2-polige rail	1		KZ022
	T.b.v. 3-polige rail (KDN) (en 2-polige rail 16 mm²)	1		KZN023
	T.b.v. KD363A und KD363B	100		KZ023A
	T.b.v. 4-polige rail	1		KZN024
Aanrakingsveilige afdekking voor afscherming van vrije aansluitpolen	10, 16	5	10	KZ059
Afstandsstuk	9 mm		12	LZ060
Ophogingsstuk	Bij verdiepte DIN-rail		20	XL061



KZN023



KZ059



LZ060



XL061

Doorverbindingsrail, stiftuitvoering


Omschrijving	Doorsnede [mm²]	Mod.	Verp.	Best.nr.
T.b.v. 6 automaten 2-polig	10	12	25	KB263A
T.b.v. 4 automaten 3-polig	10	12	25	KB363A
T.b.v. 3 automaten 4-polig	10	12	25	KB463A
T.b.v. 12 F/N automaten, 1mod. L1+N, L2+N, L3+N,...	10	12	10	KB412A
Doorverbindingsrail 2-polig voor aardlekschakelaar CDA540G met 2 tot 5 F/N-autom. 1mod.				
T.b.v. 1aardlekschak.CDA540G en 2 F/N automaten 1mod.	6	4	10	KB2FN
T.b.v. 1aardlekschak.CDA540G en 3 F/N automaten 1mod.	6	5	10	KB3FN
T.b.v. 1aardlekschak.CDA540G en 4 F/N automaten 1mod.	6	6	10	KB4FN
T.b.v. 1aardlekschak.CDA540G en 5 F/N automaten 1mod.	6	7	10	KB5FN
Doorverbindingsrail 2-polig voor 4 F/N-autom. 1mod.	6	4	10	KB41FN
Doorverbindingsrail 1-polig voor 4 F/N-autom. 1mod.	6	4	10	KB41N
Doorverbindingsrail 1-polig voor 13 F/N automaten 1mod, uit-, wissel-,groepenschakelaars druknoppen, signaallampen en pulsdrukkers				
KB063P	10	13	50	KB063P
	10	13	50	KB063N



KB463A



KB2FN



KB3FN




KB4FN



KB5FN



KB063P



KB063N

Toebehoren doorverbindingsrail



KF81A



KF83A



KF81D



KC325

Omschrijving	Toelichting	Doorsnede [mm²]	Verp.	Best.nr.
Aansluitklemmen (geïsoleerd)				
Stiftaansluitklem	Aansluiting voor	1 x 25	10	KF81A
	Aansluiting voor (dubbelklem)	2 x 16	10	KF82A
	Aansluiting zijkant	1 x 25	10	KF83A
Vorkaansluitklem	Aansluiting voor	1 x 10	10	KF00A
	Aansluiting zijkant	1 x 25	10	KF84A
	Aansluiting voor	1 x 25	10	KF81D
Bedradingsets				
H.O.H. = 125 mm koppelen van automatenrijen in veldverdelers	1-polig zwart	10	25	KC125
	1-polig blauw	10	25	KC125N
	2-polig zwart/blauw	10	25	KC225
	3-polig zwart	10	25	KC325
H.O.H. = 150 mm Koppelen van automatenrijen in univers N verdelers	4-polig zwart/blauw	10	25	KC425
	1-polig zwart	10	25	KC150
	1-polig blauw	10	25	KC150N
	2-polig zwart/blauw	10	25	KC250
	3-polig zwart	10	25	KC350
	4-polig zwart/blauw	10	25	KC450

Installatie-automaten

Installatie-automaten beveiligen de installatie tegen overbelasting en kortsluiting.

- De automaten zijn voorzien van 2 uitschakelmechanismen:
- Een thermisch uitschakelgedeelte ter beveiliging van de installatie tegen overbelasting
 - Een electromagnetisch uitschakelgedeelte ter beveiliging tegen kortsluiting

- Toepassingsgebieden:
- Uitschakelkarakteristiek “B”:
voor licht- en leidingbeveiliging.
 - Uitschakelkarakteristiek “C”:
voor het beveiligen van groepen, waar hogere stroompieken in voor (kunnen) komen.
 - Uitschakelkarakteristiek “D”:
voor het beveiligen van groepen, waar hoge aanloopstromen in voorkomen, bijv. motoren.

In de NEN 1010 staat vermeld, dat de karakteristieken van beveiligingstoestellen tegen overbelastingsstroom aan de volgende voorwaarden moeten voldoen (artikel 433):

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$
$$I_2 \leq 1,45 \times I_z$$

Waarin:
 I_b = de ontwerpstroom van de keten
 I_n = de nominale stroom van het beveiligingstoestel
 I_z = de hoogst toelaatbare stroom van de leiding
 I_2 = de aanspreekstroom

De I_2 wordt ook wel de “grote proefstroom” genoemd. Dit is de waarde, waarbij de installatie-automaat uiterlijk na 1 uur overbelasting moet aanspreken.

$$I_n \leq I_z$$


De informatie over de hoogst toelaatbare stroom van de leiding I_z staat vermeld in artikel 523 van de NEN 1010.

De tabel geeft de waarden van I_2 bij de diverse uitschakelkarakteristieken weer. Deze tabel toont ook de waarden van de kleine proefstroom I_1 . Dit is de waarde, waarbij de installatie-automaat zonder aan te spreken 1 uur in moet blijven.

Tabel

Uitschakelgedrag		Thermische uitschakeling ^{a)}			Electromagnetische uitschakeling ^{b)}		
Voorschrift	Uitschakelkarakteristiek	Kleine proefstroom I_1	Grote proefstroom I_2	Uitschakeltijd	Houden	Schakelen	Uitschakeltijd
NEN - EN 60898	B	$1,13 \times I_{nom}$	$1,45 \times I_{nom}$	> 1 uur < 1 uur	$3,00 \times I_{nom}$	$5,00 \times I_{nom}$	> 0,1 sec < 0,1 sec
	C	$1,13 \times I_{nom}$	$1,45 \times I_{nom}$	> 1 uur < 1 uur	$5,00 \times I_{nom}$	$10,00 \times I_{nom}$	> 0,1 sec < 0,1 sec
	D	$1,13 \times I_{nom}$	$1,45 \times I_{nom}$	> 1 uur < 1 uur	$10,00 \times I_{nom}$	$20,00 \times I_{nom}$	> 0,1 sec < 0,1 sec

Uitschakelkarakteristiek: B/C/D volgens NEN - EN 60898




^{a)} Het thermische uitschakelgedeelte is ingesteld voor een juiste afschakeling bij een omgevingstemperatuur van 30°C. Voor de omrekeningsfactor bij hogere omgevingstemperaturen verwijzen wij naar de separate temperatuur / nominale stroomtabel.
^{b)} Bij toepassing van automaten in gelijkspannings-installaties veranderen de electromagnetische uitschakelwaarden. Zie de gegevens in de separate uitschakelwaarden-tabel.

Installatie-automaten

Uitschakelkarakteristiek “B”


installatie-automaat: MBS, MBN, NB
aardlekautomaat ADA90x / ADA91x / ADA92x



Punten 1, 2, 3, 4 zie
tabel 1

Uitschakelkarakteristiek “C”

installatie-automaat : MCS, MCN, NC
aardlekautomaat ADA95x / ADA96x / ADA97x



Punten 1, 2, 3, 4 zie
tabel 1

Uitschakelkarakteristiek “D”

installatie-automaat: ND




Diagram van doorlaatenergie I²t

- ① installatie-automaat MBS, MBN, MCS, MCN
② installatie-automaat NB, NC, ND





Diagram van maximale waarden van de door-
laat-stroom bij afschakeling van de kortslui-
ting

- ① installatie-automaat MBS, MBN, MCS, MCN
② installatie-automaat NB, NC, ND



Installatie-automaten

Electrische karakteristieken:

		MH / MK	MJ	MB	MC	NB	NC	ND	NM
Nominale spanning (50 Hz)	V	230	230	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
Nominale stroom	A	6 - 32	2 - 32	6 - 63	0,5 - 63	6 - 63	0,5 - 63	0,5 - 63	80 - 100
max. nominale bedrijfsspanning	AC	eenpolig 230 / 400 V~ meerpolig 400 V~							
	DC	eenpolig tweepolig (bij serieschakeling van de twee polen)						60 V ₋₋₋ 125 V ₋₋₋	
min. nominale bedrijfsspanning	AC	12 V~ en 12 V ₋₋₋							
	DC								
Uitschakelkarakteristieken bij 30°C B: 3 - 5 x I _n C: 5 - 10 x I _n D: 10 - 20 x I _n		B	C	B	C	B	C	D	C
Afschakelvermogen volgens EN 60898		MH: 4,5 kA MK: 6 kA	4,5 kA	6 kA	6 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA IEC 947-2
Stroombegrenzingsklasse		Klasse 3 (6 - 32 A)							–
Frequentie		50 - 60 Hz							50 Hz
Beschermingsklasse		IP20 zonder frontafdekking							
Isolatiespanning		500 V							
Piekspanning		2500 V				4000 V			
Electrische levensduur bij nominale stroom		2 - 32 A 10000 cycli		0,5 - 32 A 20000 cycli 40 - 63 A 10000 cycli					
Aansluiting massieve kern soepel met adereindhuls		1 - 16 mm ² 1 - 10 mm ²		1 - 25 mm ² 1 - 16 mm ² / 2 x 6 mm ²					max. 50 mm ² max. 35 mm ²
Goedkeuring EN 60898		6 - 32 A		0,5 - 63 A				–	–
Omgevingstemperatuur		Bedrijf: -25°C tot +60°C Opslag: -25°C tot +80°C							
Aandraaimoment voor schroefklemmen		1,8 Nm		2,4 Nm per klem					

Vermogensverlies (W):


Aangegeven waarden voor 1-polige automaten bij nominale stroom.

Nominale stroom (A)	0,5	1	2	3	4	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Automaten-serie MH, MJ, MK MB,MC,NB,NC,ND,NM	1,3	1,5	1,8 1,7	2,1	2,4	2,1 2,7	2,4 1,8	3,5 2,6	4,6 2,8	5,1 3,3	5,9 3,9	4,3	4,8	5,2	8	10


Back-UP beveiliging

Serie	NH-beveiliging type gL	Back-UP beveiliging
MBS, MBN, MCS, MCN en	50 A 63 A 80 A 100 A 125 A	50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 25 kA
NB, NC, ND		

Maatvoering
MBN, MBS, MCN, MCS



Maatvoering NB, NC, ND
Installatie-automaten 1polig



Installatie-automaten

Belastbaarheid van installatie-automaten.

Invloed van de omgevingstemperatuur op het thermisch afschakelgedrag van de installatieautomaat. De tabel geeft de gecorrigeerde waarden van de toegelaten stroomsterkte afhankelijk van de omgevingstemperatuur. (De stroomsterkten in de kolom 30°C: zijn gelijk aan de nominale stroomsterkten, omdat bij deze temperatuur het schakelgedrag ingesteld is).

I _n (A)	Temperatuur:						
	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
0,5	0,5	0,47	0,45	0,4	0,38	-	-
1	1	0,95	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
2	2	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3
3	3	2,8	2,5	2,4	2,3	2,1	1,9
4	4	3,7	3,5	3,3	3	2,8	2,5
6	6	5,6	5,3	5	4,6	4,2	3,8
10	10	9,4	8,8	8	7,5	7	6,4
16	16	15	14	13	12	11	10
20	20	18,5	17,5	16,5	15	14	13
25	25	23,5	22	20,5	19	17,5	16
32	32	30	28	26	24	22	20
40	40	37,5	35	33	30	28	25
50	50	47	44	41	38	35	32
63	63	59	55	51	48	44	40

Belastbaarheid bij gekoppelde installatie-automaten

Correctiefactor (K) bij wederzijdse thermische beïnvloeding van naast elkaar gemonteerde automaten bij nominale belasting:

Aantal tegen elkaar geplaatste automaten ⁽¹⁾	K
1	1,0
2..3	0,95
4..5	0,9
≥ 6	0,85

⁽¹⁾ Geldt voor 1-polig, 2-polig, 3-polig en 3 + N

Frequentie:

Korrektiewaarden voor het uitschakelgedrag bij het gebruik van diverse frequenties.

- De thermische automaat werkt onafhankelijk van de frequentie.
- De elektromagnetische waarden veranderen volgens de omrekenfactoruit de tabel hiernaast:

F (Hz)	16 ² / ₃ tot 60 Hz	100 Hz	200 Hz	400 Hz
Correctie-factor K	1	1,1	1,2	1,5

Keuze van automaten bij gelijkspanning:

Modulaire automaten kunnen worden toegepast in gelijkspannings-installaties, indien wordt voldaan aan de hiernaast staande gegevens.

1. Spanning per pool en afschakelvermogen

Serie	1-polig		2-polig (serieschakeling)	
	U _N max	Nominaal schakelvermogen	U _N max	Nominaal schakelvermogen
MBS, MBN, MCS, MCN	60 VDC	6 kA	125 VDC	6 kA
NB, NC, ND	60 VDC	10 kA	125 VDC	10 kA

2. Uitschakelwaarden:


- Thermische waarden zijn onveranderd.
- kleine proefstroom I₁ = 1,13 I_n
- grote proefstroom I₂ = 1,45 I_n
- Electro-magnetische waarden veranderen volgens onderstaande tabel.

Uitschakelkarakteristiek	B		C		D
	AC / 50 Hz	DC	AC / 50 Hz	DC	AC / 50 Hz
Houden	3 x I _n	3 x I _n	5 x I _n	5 x I _n	10 x I _n
Schakelen	5 x I _n	7,5 x I _n	10 x I _n	15 x I _n	20 x I _n

Installatie-automaten

Kortsluitselectiviteit

Kortsluitselectiviteit van de Installatie-automaten ten opzichte van de voorgeschakelde smeltveiligheid.



Een selectief gedrag van overstroombeveiligingen wordt bereikt als de beveiliging die het dichtst bij de fout ligt, als eerste aanspreekt, zonder dat de voorgeschakelde beveiliging in komt.

Maatgevend voor de onderlinge selectiviteit van overstroombeveiligingen is de waarde van de doorlaatenergie I²t van de automaat (Zie diagram van de doorlaatwaarden blz. T2.02)

Kortsluitselectiviteit t.o.v. smeltveiligheden

selectiviteit bestaat tot de aangegeven kortsluitstromen in kA)

Serie	Nominaal schakelvermogen	I _n	smeltveiligheid gL / gl NH00								smeltveiligheid gL / gl Diazed					
			25 A	35 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A	25 A	35 A	50 A	63 A	80 A	100 A
MBS MBN	6 kA	6 A	1,3	2	4,7	6	6	6	6	6	1,1	2,4	4,7	6	6	6
		10 A	1,2	1,6	3	4,5	6	6	6	6	0,9	1,7	3	6	6	6
		13 A	1	1,4	2,8	3,8	6	6	6	6	-	1,5	2,8	5,1	6	6
		16 A	-	1,2	2,6	3,5	6	6	6	6	-	1,4	2,6	4,9	5,8	6
		20 A	-	-	2,3	3	5,5	6	6	6	-	-	2,3	4,1	5	6
		25 A	-	-	2,1	2,7	4,7	6	6	6	-	-	2,1	3,8	4,1	6
		32 A	-	-	1,9	2,5	4	6	6	6	-	-	1,9	3,2	3,8	6
		40 A	-	-	-	2,2	3,2	6	6	6	-	-	-	2,8	3,1	5,8
		50 A	-	-	-	-	-	4,5	6	6	-	-	-	-	2,3	5,2
		63 A	-	-	-	-	-	4	6	6	-	-	-	-	-	4,3
MCS MCN	6 kA	0,5 A	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-
		1 A	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-
		2 A	4,5	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-
		3 A	3	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-
		4 A	1,5	3,5	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-
		6 A	1,1	1,8	3,5	5,5	6	6	6	6	1	2	4,5	6	6	6
		10 A	1	1,2	2,5	4	5	6	6	6	0,7	1,4	3,2	6	6	6
		13 A	0,8	1	1,8	3,5	4,5	6	6	6	-	1,1	2,6	4,8	5,7	6
		16 A	-	0,9	1,3	2,8	3,8	6	6	6	-	1	2,4	4,6	5,2	5,5
		20 A	-	-	1	2,5	3,2	5,5	6	6	-	-	2,1	4,4	4,8	5,5
		25 A	-	-	-	2	2,8	5,1	6	6	-	-	1,8	3,4	3,8	4,7
		32 A	-	-	-	-	2,5	4,5	6	6	-	-	-	2,8	3,5	4
		40 A	-	-	-	-	-	3,8	6	6	-	-	-	1,9	2,8	3,8
		50 A	-	-	-	-	-	2,5	6	6	-	-	-	-	-	3,5
		63 A	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-

Installatie-automaten

Kortsluitselectiviteit t.o.v. smeltveiligheden
selectiviteit bestaat tot de aangegeven kortsluitstromen in kA)

Serie	Nominaal schakel- vermogen	I _n	smeltveiligheid gL / gl NH00								smeltveiligheid gL / gl Diazed					
			25 A	35 A	50 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A	25 A	35 A	50 A	63 A	80 A	100 A
NB	10 kA	6 A	1,3	2	4,7	6	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-
		10 A	1,2	1,6	3	4,5	8,2	10	10	10	-	-	-	-	-	-
		13 A	1	1,4	2,8	3,8	7,4	9,7	10	10	-	-	-	-	-	-
		16 A	-	1,2	2,6	3,5	6	8	8,5	10	-	-	-	-	-	-
		20 A	-	-	2,3	3	5,5	7,7	8	10	-	-	-	-	-	-
		25 A	-	-	2,1	2,7	4,7	7	8,2	10	-	-	-	-	-	-
		32 A	-	-	1,9	2,5	4	6,2	7,8	10	-	-	-	-	-	-
		40 A	-	-	-	2,2	3,2	6	7,4	10	-	-	-	-	-	-
		50 A	-	-	-	-	-	4,5	7,1	9	-	-	-	-	-	-
		63 A	-	-	-	-	-	4	6,8	8	-	-	-	-	-	-
NC	10 kA	0,5 A	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-
		1 A	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-
		2 A	4,5	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-
		3 A	3	6	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-
		4 A	1,5	3,5	7	6,8	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-
		6 A	1,1	1,8	3,5	5,5	8	9	10	10	-	-	-	-	-	-
		10 A	1	1,2	2,5	4	5	8,5	10	10	-	-	-	-	-	-
		13 A	0,8	1	1,8	3,5	4,5	8	9	10	-	-	-	-	-	-
		16 A	-	0,9	1,3	2,8	3,8	7,8	8,7	9	-	-	-	-	-	-
		20 A	-	-	1	2,5	3,4	7,6	8,5	8,5	-	-	-	-	-	-
		25 A	-	-	-	2	2,8	7,3	8	8,3	-	-	-	-	-	-
		32 A	-	-	-	-	2,5	6,9	7,6	7,5	-	-	-	-	-	-
		40 A	-	-	-	-	-	6,4	7,4	6,8	-	-	-	-	-	-
		50 A	-	-	-	-	-	6,2	6,5	6	-	-	-	-	-	-
		63 A	-	-	-	-	-	-	6,5	6	-	-	-	-	-	-
ND	10 kA	6 A	-	1,2	2,5	3,8	7,7	8	9,3	10	-	-	-	-	-	-
		10 A	-	-	1,3	2,5	4,3	7,2	8,4	9	-	-	-	-	-	-
		13 A	-	-	1,3	2,5	4,3	7,2	8,4	9	-	-	-	-	-	-
		16 A	-	-	-	-	2,4	6,2	6,6	7,8	-	-	-	-	-	-
		20 A	-	-	-	-	2,1	6,2	6,5	7,7	-	-	-	-	-	-
		25 A	-	-	-	-	-	4,5	5	6,3	-	-	-	-	-	-
		32 A	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-
		40 A	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-
		50 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		63 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verlichtingsarmaturen (aantallen en soort
verlichting) per installatie-automaat

Maximaal aantal fluorescentielampen dat op een installatie-automaat
kan worden aangesloten met betrekking tot het lampvermogen.

1-fase systemen, 230 V													
3-fase + N systemen, 400 V tussen 2 fasen													
		Installatie-automaat 1p + N / 3p + N											
			1 A	2 A	3 A	6 A	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A	
Soort armatuur	Vermogen	Aantal lampen per fase											
 enkel ongecompenseerd	18 W	4	9	14	29	49	78	98	122	157	196		
	36 W	2	4	7	14	24	39	49	61	78	98		
	58 W	1	3	4	9	15	24	30	38	48	60		
 enkel gecompenseerd	18 W	7	14	21	42	70	112	140	175	225	281		
	36 W	3	7	10	21	35	56	70	87	112	140		
	58 W	2	4	6	13	21	34	43	54	69	87		
 duo gecompenseerd	2x18 W	3	7	10	21	35	56	70	87	112	140		
	2x36 W	1	3	5	10	17	28	35	43	56	70		
	2x58 W	1	2	3	6	10	17	21	27	34	43		

Hogedruk gasontladingslampen 230 V en 400 V		
	Maximaal vermogen	Installatie-automaat I _{nom}
 hogedruk kwikdamp-lampen met fluor- escentie poederlaag	≤ 700 W	6 A
	≤ 1000 W	10 A
	≤ 2000 W	16 A
 hogedruk kwikdamp-lampen met metaal- halogenide-laag	≤ 375 W	6 A
	≤ 1000 W	10 A
	≤ 2000 W	16 A
 hogedruk natrium- damplampen	≤ 400 W	6 A
	≤ 1000 W	10 A

Aantal EVSA's (HF) per installatie- automaat, voor B- en C-karakteristiek

In een installatie met meerdere EVSA's zullen de fluorescentielampen vrijwel gelijktijdig gaan branden, waardoor een hogere inschakelstroom ontstaat dan bij een installatie met conventionele armaturen. Het aantal armaturen bepaalt de hoogte van de inschakelstroom.

In onderstaande tabellen vindt u een overzicht van het maximale aantal aan te sluiten EVSA's per installatie-automaat.

Type armatuur	Quicktronic EVSA voor staafvormige lampen		Quicktronic Dimbaar 1 - 10 V	
	Installatie-automaat " B " - 16 A	Installatie-automaat " C " - 16 A	Installatie-automaat " B " - 16 A	Installatie-automaat " C " - 16 A
1 x 14 W	45	90	-	-
1 x 18 W	41	82	41	82
1 x 21 W	35	70	-	-
1 x 28 W	18	36	-	-
1 x 35 W	18	36	-	-
1 x 36 W	41	82	41	82
1 x 58 W	28	56	28	56
2 x 14 W	18	36	-	-
2 x 18 W	28	56	28	56
2 x 21 W	18	36	-	-
2 x 28 W	12	24	-	-
2 x 35 W	12	24	-	-
2 x 36 W	28	56	28	56
2 x 58 W	13	26	13	26

Bron: Osram

Type armatuur	HF-EVSA (HFP-serie)		HF-EVSA (HFR-serie) Dimbaar 1 - 10 V	
	Installatie-automaat " B " - 16 A	Installatie-automaat " C " - 16 A	Installatie-automaat " B " - 16 A	Installatie-automaat " C " - 16 A
1 x 14 W	30	51	-	-
1 x 18 W	30	51	18	30
1 x 28 W	30	51	18	30
1 x 35 W	30	51	18	30
1 x 36 W	30	51	18	30
1 x 40 W	30	51	18	30
1 x 49 W	30	51	18	30
1 x 55 W	30	51	18	30
1 x 58 W	30	51	18	30
2 x 14 W	18	31	-	-
2 x 18 W	28	48	18	30
2 x 28 W	28	48	-	-
2 x 35 W	28	48	-	-
2 x 36 W	28	48	18	30
2 x 40 W	12	20	8	13
2 x 49 W	12	20	-	-
2 x 55 W	12	20	8	13
2 x 58 W	12	20	8	13
3 x 14 W	12	20	-	-
3 x 18 W	12	20	-	-
4 x 14 W	12	20	-	-
4 x 18 W	12	20	-	-

Bron: Philips

Hulpelementen voor installatie-automaten

Koppelbare hulpelementen

Aan alle installatie-automaten ≤100 A (m.u.v. ND-serie 80 en 100 A) kunnen de volgende hulpelementen worden gemonteerd:

Hulpcontact MZ201



Signalering bij uitschakeling door overbelasting, kortsluiting, bediening op afstand d.m.v. spoel en bij handmatig uitschakelen van de automaat.

De functie van de contacten kan handmatig worden getest d.m.v. het indrukken van de testpal.

Foutsigaleringscontact MZ202



Signalering bij uitschakeling door overbelasting, kortsluiting en bediening op afstand d.m.v. spoel.

D.m.v. de resetschakelaar kunnen, bij uitgeschakelde installatie-automaat, de contacten worden verbroken (bijv. uitschakelen van een alarm).


De functie van de contacten kan handmatig worden getest d.m.v. het indrukken van de testpal.

Hulpelementen t.b.v. uitschakeling


Functie: uitschakeling op afstand:

Uitschakelspoel

MZ203




MZ204




Voor het op afstand uitschakelen van de installatie-automaat (d.m.v. aansturen van de magneetspoel); aansturen kan plaatsvinden d.m.v. pulsdrukker (impuls) of schakelaar (bijv. noodstop).

Onderspanningsspoel

MZ205



MZ206



- Voor het uitschakelen van de installatie-automaat bij spanningsval.
- Voor het uitschakelen van de installatie-automaat bij spanningsuitval gedurende een spanningsonderbreking (bijv. bij spanningsuitval van motoren).

Combinatie-mogelijkheden installatie-automaten met hulpelementen

De installatie-automaten kunnen worden voorzien van max. 3 hulp- of foutsigaleringscontacten en 1 uitschakel- of onderspanningsspoel.

Hulpelement 4	Hulpelement 3	Hulpelement 2	Hulpelement 1	
-	-	-	MZ201 t/m MZ206	
-	-	MZ201	MZ201	
-	-	MZ203 t/m MZ206	MZ201	
-	MZ203 t/m MZ206	MZ201	MZ201	
MZ203 t/m MZ206 +	MZ201 +	MZ201 +	MZ201	
-	-	-	MZ202	
-	-	MZ201	MZ202	
-	MZ203-MZ206	MZ201	MZ202	
MZ203-MZ206	MZ201	MZ201	MZ202	

Technische gegevens		MZ201	MZ202	MZ203/MZ204	MZ205/MZ206
Schakelcontact	-	1 M + 1 V (potentiaalvrij)	1 M + 1 V (potentiaalvrij)	-	-
	U _n /I _n	230 V~ 6 A AC12	230 V~ 6 A AC12	-	-
Spoel	U _n	-	-	MZ203: 230 V - 415 V~ 50 Hz 110 V - 130 V~ MZ204: 24 V - 48 V~ 50 Hz 12 V - 48 V~	MZ205: 48 V~ MZ206: 230 V~ 50 Hz
	Verbruik bij houden en inkomen	-	-	8 VA (Verbruik bij inkomen)	3 W / 3 VA (Verbruik bij houden)
	Uitschakelgebied	-	-	-	U _n < 35 % uitschakelen U _n 35 - 70 % uitschakelen of houden U _n > 70 % houden
Modulen (17,5 mm)		0,5	0,5	1	1
Bedrijfstemperatuur Opslagtemperatuur		-25°C tot +60°C -40°C tot +80°C			
Aansluiting adereindhuls Aansluiting massief		1 x 0,5 tot 4 mm² of 2 x 0,5 tot 1,5 mm² 1 x 1 tot 6 mm² of 2 x 0,5 tot 2,5 mm²			

Aardlekschakelaars klasse A

De functie van de aardlekschakelaar

Aardlekschakelaars werden ontwikkeld om personen, dieren en goederen bij directe en indirecte aanraking te beschermen. Ze constateren lekstromen naar aarde.

De aardlekschakelaar zorgt ervoor dat de stroomketen in $\leq 0,2$ sec wordt onderbroken, indien de foutstroom in deze keten een bepaalde waarde overschrijdt.

Personenveiligheid

- Directe aanraking:
Aanraking van onder spanning staande delen van de elektrische installatie door personen.
- Indirecte aanraking:
Aanraking van onder spanning staande delen (bijv. een behuizing voor elektrische apparatuur) door een isolatiefout.

Aardlekschakelaars, klasse A

Door een toenemend gebruik van elektronische huishoudelijke apparatuur, bijv. elektronische dimmers, magnetron, toerenregeling enz. is de kans op pulserende foutstromen toegenomen. De aardlekschakelaar, klasse A, biedt bescherming tegen zowel sinusvormige-, als aangesneden wisselstromen en pulserende gelijkstromen (industriële installaties).

De nominale uitschakelstroom van de vóór de installatie geschakelde aardlekschakelaars wordt als functie van U_L en van de aardingsweerstand R_A als volgt bepaald:

$$R_A \leq \frac{U_L}{I_{\Delta N}}$$

Deze tabel geeft de maximale waarden van R_A (Ω) afhankelijk van $I_{\Delta N}$ en U_L (TT-System).

Nominale lekstroom $I_{\Delta N}$		Maximale waarde van de aardingsweerstand in Ω	
		$U_L = 50 \text{ V}$	$U_L = 25 \text{ V}$
Gemiddelde gevoeligheid	500 mA	100	50
	300 mA	166	83
	100 mA	500	250
Hoge gevoeligheid	30 mA	1670	835
	10 mA	5000	2500

Het principe van de aardlekschakelaar

I_1 : "Ingaande"-stroom verbruikerszijde.

I_2 : "Uitgaande"- stroom verbruikerszijde.

I_d : Foutstroom.

I_c : Stroom, die door het lichaam vloeit bij aanraking van de onder spanning staande behuizing.

R_A : Aardweerstand.


Een aardlekschakelaar bezit een magnetische ringkern, waar de hoofdwikkelingen omheen zijn aangebracht. Een secundaire wikkeling voedt een afschakelrelais.

Wanneer aan de verbruikerszijde een foutstroom optreedt, wordt de balans tussen de in- en uitgaande stroom verstoort en zal in de secundaire wikkeling een stroom $I_{\Delta nom}$ worden opgewekt, die op zijn beurt het afschakelrelais bedient, die de spanning aan de verbruikerszijde uitschakelt.

Uitvoering aardlekschakelaars

De aardlekschakelaars klasse A zijn leverbaar in de uitvoeringen:

- Standaard uitvoering
- Kortvertraagde uitvoering
- Selectieve uitvoering





Kortvertraagde G en selectieve S aardlekschakelaars klasse A

Kortvertraagde aardlekschakelaars worden gekenmerkt door het symbool G. Deze schakelaars zijn met name geschikt voor toepassing in installaties met ongunstige omstandigheden. Door middel van de elektronische tijdvertraging (ca. 10 msec) wordt de uitschakeling onderdrukt, die als gevolg van capacatieve foutstromen kan optreden. Capacatieve foutstromen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door capaciteiten ten gevolge van grotere leidinglengte, toepassing van elektronische apparatuur (spanningsomvormers en PC's), grote aantallen TL-verlichting (in het bijzonder bij toepassing van elektronische VSA's) en overspanningen in het net. De kortvertraagde aardlekschakelaar is selectief met een voorgeschakelde selectieve aardlekschakelaar. De schakelaars zijn stootstroomvast tot 3000 A.

Selectieve aardlekschakelaars worden gekenmerkt door het symbool S. Ze bezitten een vertraagd afschakelgedrag en werken zodoende selectief in combinatie met nageschakelde aardlekschakelaars van 30 mA. De schakelaars zijn stootstroomvast tot 5000 A, waardoor ze voldoen aan de normen omtrent het afschakelen van pulsvormige foutstromen.

Impulsvormige foutstromen kunnen optreden bij het schakelen of kortdurende overspanningen als gevolg van atmosferische ontlading vonken van apparatuur met een capaciteit t.o.v. aarde, zoals grote kabellengten of lichtinstallaties met EVSA's.

Installatie met selectieve aardlekschakelaars en nageschakelde aardlekschakelaars 30 mA



Combinatie: aardlekschakelaars met voorbeveiliging

Om te voorkomen dat de aardlekschakelaar door kortsluiting aan de verbruikerszijde beschadigd wordt, wordt aan de voedingszijde een voorbeveiliging opgenomen. De tabel geeft de kortsluitvastheid van de aardlekschakelaar in combinatie met de voorbeveiliging aan. Het eigen afschakelvermogen van de aardlekschakelaar bedraagt 630, resp. 1500 A zie blz. 2.12.

	25 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	$I_n \leq 40 \text{ A}$ MB/MC	NB/NC	$I_n > 40 \text{ A}$ MB/MC	NB/NC
16 A	10 kA						6 kA	6 kA		
25 A	10 kA		6 kA	6 kA	6 kA		6 kA	6 kA		
40 A		10 kA	6 kA	6 kA	6 kA		6 kA	6 kA		
63 A			6 kA	6 kA	6 kA				6 kA	6 kA
80 A						10 kA				
100 A						10 kA				
125 A						10 kA				

Aardlekschakelaars klasse A

Technische gegevens aardlekschakelaar								
	2-polig (P+ N)			4-polig (3P+ N)				
Normen	DIN EN 61008-1 VDE 0644 deel 10 + 11						DIN VDE 0644 deel 3	
Nominale stroom	16 A	25 A 40, 63 A	25 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A
Nominale spanning	127 / 230 V~ +6%, -10%			230/400 V~ +6%, -10%				
Moduulbreedte	2	2	4	4	4	4	4	5
Frequentie	50 / 60 Hz voor alle produkten							
Gevoeligheid I _{ΔN} in mA	10 mA 30 mA	30 mA 300 mA 500 mA	30 mA 300 mA 500 mA	30 mA 300 mA 300 mA  500 mA	30 mA 300 mA 300 mA  500 mA	30 mA 300 mA 500 mA	30 mA 300 mA 500 mA	300 mA 500 mA
Uitschakelvermogen	6000 A met 63 A zekering							
Stootstroomvastheid	8 / 20 - 250 A voor alle produkten behalve selectief S 5000 A en kortvertraagde  3000 A							
Omgevingstemperatuur Opslagtemperatuur	-25°C tot +40°C voor alle produkten -25°C tot +80°C voor alle produkten							
Aansluiting soepel Aansluiting massief	1x16 mm² of 2x6 mm² 1x25 mm² of 2x6 mm²		1x16 mm² of 2x6 mm² 1x25 mm² of 2x6 mm²				1x16 mm² of 2x6 mm² 1x35 mm² of 2x6 mm²	
* behalve CJ440A								


Technische gegevens: hulpelementen voor aardlekschakelaars 16 t/m 63 A, 2- en 4-polig

	CZ001	MZ203/MZ204	MZ205/MZ206
Contacten	1m + 1v potentiaalvrij 230 V~ 6 A AC12	-	-
U _n /I _n	-	-	-
Spoelen		MZ203: 230 V~ 415 V~ 50 Hz 110 V~ 130 V~ MZ204: 24 V~ 48 V~ 50 Hz 12 V~ 48 V~	MZ205: 48 V ~ MZ206: 230 V~ 50 Hz
U _n	-	-	-
Aantrek-houdvermogen Uitschakelbereik	-	8 VA (aantrekvermogen) -	3 W/3 VA (houdvermogen) U _n < 35 % uitschakelen U _n 35 - 70 % uitschakelen of houden U _n > 70 % houden
Modulen (17,5 mm)	1		
Aandraaimoment	max. 1,3 Nm (PZ1)		
Omgevingstemperatuur Opslagtemperatuur	-25°C tot+ 60°C -40°C tot+ 80°C		
Aansluiting soepel Aansluiting massief	1 x 0,5 tot 4 mm² of 2 x 0,5 tot 1.5 mm² 1 x 1 tot 6 mm² of 2 x 0,5 tot 2,5 mm²		


Technische gegevens: hulpelement voor aardlekschakelaar 125 A

	CZ009
Toepassing	125 A - A.L.S.-Schalter
Contacten	1m + 1v/6 A 230 V~
Modulen (17,5 mm)	0,5
Omgevingstemperatuur Opslagtemperatuur	-25°C tot + 40°C -25°C tot + 40°C

Maatvoering
aardlekschakelaar 2-polig



aardlekschakelaar 4-polig



Hulpelementen voor aardlekschakelaars




Hulpelementen

Aan alle aardlekschakelaars 16 t/m 63 A, 2- en 4-polig kunnen hulpelementen aan de linkerzijde worden gemonteerd:

- Hulpcontact / foutsignaleringscontact CZ001
- Uitschakelspoel MZ203, MZ204
- Onderspanningsspoel MZ205, MZ206


Montage: hulpcontact / foutsignaleringscontact CZ001

De constructie van het hulpcontact / foutsignaleringscontact zorgt voor een snelle en veilige montage.



CZ001
Aardlekschakelaar
16-63 A

Bij gebruik van een uitschakel- of onderspanningsspoel dient eerst het hulpcontact / foutsignaleringscontact CZ001 te worden gemonteerd.



MZ203-
MZ206
CZ001
Aardlekschakelaar
16-63 A

Hulpcontact / foutsignaleringscontact

Zowel **het hulpcontact** als **het foutsignaleringscontact** hebben elk een maak- en verbreekcontact, die voor testdoeleinden handmatig kunnen worden ingeschakeld d.m.v. het indrukken van de testpal.

Hulpcontact (6 A/230 V~)

De contacten schakelen bij:

- uitschakeling van de aardlekschakelaar door een foutstroom
- handmatig uitschakelen van de aardlekschakelaar
- bediening op afstand d.m.v. spoel

Foutsignaleringscontact (6 A/230 V~)

De contacten schakelen bij:


- uitschakeling van de aardlekschakelaar door een foutstroom
- bediening op afstand d.m.v. spoel

D.m.v. de resetschakelaar kunnen, bij de uitgeschakelde aardlekschakelaar, de contacten worden verbroken (bijv. uitschakelen van een alarm).

Hulpcontact / foutsignaleringscontact

Elk 1 maakcontact en 1 verbreekcontact 6 A/230 V~

Foutsignaleringscontact Hulpcontact



Aardlekautomaten HACO



Technische gegevens:

Norm	EN 61009 - K14E
Nominale stroom	4, 6, 10, 16 A
Pulsstroomgevoelige uitvoering	Klasse A Bij pulserende gelijkstromen als gevolg van het gebruik van elektronische apparatuur
Nominale foutstroom	$I_{\Delta nom}$ 30 mA
Nominale spanning	230 V~
Frequentie	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek	B/C volgens NEN-EN 60898
Nominaal afschakelvermogen	I_{nc} = 6 kA (I_m = 1500 A)
Stroombegrenzingsklasse	3
Pulsstroomgevoelig en stootstroomvast	250 A (8/20 μ s)
Aansluiting	Adereindhuls 1x16 mm ² / 2x6 mm ² Massief 1x25 mm ² / 2x10 mm ²
Aantal polen	1p+N
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfstemperatuur Opslagtemperatuur	-25°C tot +40°C -25°C tot +80°C

Door de installatie-vriendelijke bi-connectaansluiting is aansluiting met andere aardlekautomaten d.m.v. aansluitrails probleemloos.


Aardlekautomaat:

De aardlekautomaat is een 1-polig beveiligde en 2-polig geschakelde combinatie van aardlekschakelaar en installatie-automaat.


Daardoor is een meerpolige afschakeling gewaarborgd bij:

- Aardfoutstromen
- Overbelasting
- Kortsluiting

Aansluitschema:



Maatvoering
aardlekautomaten




Bijzondere voordelen:

- Fout-identificatie na uitschakelen.

Bij ingeschakelde toestand:
indicatievenster transparant

Bij uitschakeling door een aardfoutstroom:
indicatievenster blauw



Aansluitrails

Uitvoering::

1/2/3 of 4-polige aansluitrails

Materiaal van de aansluitrails:

E - Cu 58 F25

Materiaal extrusie-profielen:
(PVC/PVC-ABS/PC-ABS):

Kunststof, temperatuurbestendig > 80°C
moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

Materiaal spuitgiet-onderdelen
(Cycoloy/2100)

Kunststof, temperatuurbestendig VST B120 (ISO) 138°C
UL - V0 / 1,6 mm

Gloeidraadbestendigheid:

PVC - h en PVC / ABS = 650°C / 3,2 mm
Cycoloy C3600 = 960°C / 3,2 mm

Klimaatbestendigheid:

conform DIN EN 60068

Isolatieklasse:

Overspanningscategorie III
Vervuilingsgraad 2

CTI-waarde van isolatie en eindkappen
DIN VDE 0303 deel 1:

PVC	600V
PVC / ABS	600V
Cycoloy-C3600	600V
Cycoloy-C2100	300V

Minimale kruipweg voor meerpolige aansluitrails:

> 4 mm

Voorschriften:

DIN 57 606 / VDE 0606
DIN 57 659 / VDE 0659

Doorslagvastheid van de isolatie:

PVC - h	> 40 kV / mm
PVC / ABS	35 kV / mm
Cycoloy	> 32 kV / mm
PC	38 kV / mm

Stootspanningsvastheid:

=/> 4,5 kV (1 kV / mmLS)
=/> 4,5 mm

Nominale bedrijfsspanning:

230 / 400V

Nominale bedrijfsstroom / raildoorsnee

mm²	10	12	16	20	25	30	35
Is / Fase	63 A	65 A	80 A	90 A	100 A	125 A	130 A


Kortsluitvastheid:

=< 25 kA

Belastbaarheid bij 35°C omgevingstemperatuur afhankelijk van het punt van voeding


Raildoorsnede		Lang gatrails en kamrails						Verzamelrailblokken					
		10	12	16	20	24	36	10	12	16	30		
①	Voeding aan de railuiteinden max. railstroom/fase aansluitdiameter	A mm²	63 10	65 16	- -	90 25	100 25	130 35	63 10		80 16		
②	Andere plaats v.d. voeding max. voedingsstroom per fase aansluitdiameter	A mm²	100 25	110 35	- -	150 2x25	170 2x25	220 2x35	100 25		130 35		

① Voeding aan de railuiteinden



c Alternatieve voeding
Bij voeding in het midden moet er op gelet worden, dat de som van de afgaande stromen S1...Sn per tak van de rail niet groter is dan de boven genoemde maximale railstroom Is per fase.

② Voeding in het midden van de rail




Quicky is monteren en demonteren in een handomdraai!

QuickConnect 



Steek de draad in en u heeft direct een gegarandeerd goede verbinding.



Steek de Quicky schroevendraaier in de vierkante opening voor demontage en haal de draad er weer uit.

Vraag uw gratis Quicky schroevendraaier vóór 1 juli aan op **www.hager.nl**

NB: na 1 juli 2004 kunt u Quicky ook nog bestellen, maar dan voor € 2,50 per stuk.

